

每題 10 分)

..... (30分, 共2题, P2.1, P2.2)

四、编程题

1. 单击 K1 按下，显示

加 1 结束

2. 用 C51 编写一个对 STC89 系列单片机 T0 初始化的函数, 要求工作方式 1 定时模式, 中断优先级为 1 级, 计数 1000 次产生溢出中断。

四、编程题 (20分, 共2题, 每题10分)

1. 单片机P1口连接8个LED, 控制LED的亮灭。K1、K2为按钮, 实现当按钮按下时LED显示。K1按下, 显示流水灯; K2按下, 显示闪烁。当K1、K2同时按下时, LED显示二进制数00000001。结果: 二个按钮都按下时LED显示00000001。

2. 用C51编写一个对STC89系列单片机进行初始化的函数。要求工作方式1定时模式, 中断优先级为1级, 计数1000次产生溢出中断。



下列哪种数据存储类型, 只能读, 不能写 ()。

A. data B. idata C. code D. bcode

某异步通信接口, 其帧格式由 1 个起始位 (0), 7 个数据位, 1 个偶校验和 1 个停止位 (1) 组成。

每分钟传送 1800 个字符时, 其波特率为 ()。

A. 180 B. 1800 C. 2000 D. 300

89C51 系列单片机用定时器 () 做波特率发生器。

A. T0 B. T1 C. T2 D. T3

DS18B20 是 () 传感器。

A. 温度 B. 湿度 C. 位移 D. 加速度

下列关于 PC 的描述正确的是 ()。

A. PC 通信线为 SCL 和 SDL; B. PC 通信线是 MISO、MOSI、SCK;
C. PC 通信线为 RXD 和 TXD; D. PC 通信线是 DQ;

89C51 系列单片机内部的计数器是 () 计数器。

A. 加法 B. 减法 C. 加减法 D. 可逆

89C51 单片机应用程序一般存放在 ()。

A. RAM B. ROM C. 寄存器 D. CPU

89C51 单片机的 P0 口做为输出口使用时必须接 ()。

A. 电源 B. 地 C. 下拉电阻 D. 上拉电阻

89C51 特殊功能寄存器中可以位寻址的是 ()。

A. TCON (99H) B. DPL (82H)
C. P0 (8CH) D. IP (0B8H)

89C51 口发送十进制数“78”, 其 P0.7~P0.0 端口电平为 ()。

A. 0011110 B. 01011010

河北工程大学 2022 - 2023 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评分											
阅卷教师											

提示: 部分单片机寄存器见试卷最后附录。

填空题 (20 分, 每空 1 分)

1. STC89 系列单片机是 _____ 电平复位, 其有 4 种复位方式: _____。

2. 设 STC89C51 外接晶体振荡器频率 $F_{osc}=6MHz$, 在 12T 模式下它的振荡周期为 _____ μs , 时钟周期为 _____ μs , 机器周期为 _____ μs 。在这种情况下, 若采用 T0 定时, 工作在方式 1, 计数初值为 65036, 则定时时间为 _____ ms。

3. STC89C51 供电电压为 _____ V, 其 I/O 输出 0, 则对应的输出电压为 _____ V。

4. STC89 系列单片机最大程序存储空间为 _____ K, 最大数据存储空间为 _____ K。

5. 若累加器 A 中的内容为 F3H, 那么, 奇偶校验 P 为 _____。

6. 逻辑运算: $0x11 \& 0x19 =$ _____, $0x55 | 0x10 =$ _____ 位运算: $0x1f \& 0x19 =$ _____, $0x06 \& 0x10 =$ _____。

7. 逻辑运算: $\sim x =$ _____; 令 $x=0x50$; $x \>> 1$; 则 $x =$ _____。

8. 令 $x=0x06$, 则 $\sim x =$ _____。

二、选择题 (20 分, 共 10 题, 每题 2 分)

1. 下列哪种数据存储器类型, 只能读, 不能写 ()。

A. data B. bdata C. code D. bcode

2. 某异步通信接口, 其帧格式由 1 个起始位 (0), 7 个数据位, 1 个偶校验和 1 个停止位 (1) 组成, 当该接口每分钟传送 1800 个字符时, 其波特率为 ()。

A. 180 B. 1800 C. 2000 D. 300

3. STC89 系列单片机定时器 () 做波特率发生器。

A. T0 B. T1 C. T2 D. T3

4. DS18B20 是 () 传感器。

A. 温度 B. 湿度 C. 位移 D. 加速度

5. 下列关于 PC 的描述正确的是 ()。

A. PC 通信线为 SCL 和 SDA B. PC 通信线是 MISO、MOSI、SCK、

C. PC 通信线为 RXD 和 TXD D. PC 通信线是 DQ;

6. 51 系列单片机内部的计数器是 () 计数器。

A. 加法 B. 减法 C. 加减法 D. 可逆

7. 单片机应用程序一般存放在 ()。

A. RAM B. ROM C. 寄存器 D. CPU

8. 89C51 单片机的 P0 口作为输出使用时必须接 ()。

A. 电源 B. 地 C. 下拉电阻 D. 上拉电阻

9. 下列特殊功能寄存器中可以位寻址的是 ()。

A. SBUF (99H) B. DPTR (82H)

C. TH0 (8CH) D. IP (0BH)

10. P0 口发送进计数“78”, 其 P0.7-P0.0 端口电平为 ()。


A. 01011011 B. 01011010

第 1 页 共 4 页


五、综合题 (16分)

(1) 单片机 P2 口外接一个共阳极数码管 (数码管构造如右图所示), 写出数据寄存器 P2 的十六进制格式 (3分)。

(2) 编写单片机程序, 实现以下功能: 在 P2 口上用数码管显示数据 (1、2、3), 用串口接收单片机接收的数据, 同时用 P1 中的数码管显示接收 P0SC-128MHz (目标频率 2400MHz)。



符号和引脚



数据寄存器

附录: 51 单片机特殊功能寄存器一览表 (部分)

寄存器	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PSW	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P
IP	-	-	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
IE	EA	-	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IF0	IT0
PCON	SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL
TMOD	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

