

PAGRN: input:  $h*w*3$  (recurrent, without bn)

Block1: input:  $h*w*3$  output:  $h/2*w/2*64$   
cost:  $h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 = 38656 *h*w$

Block2: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/2*w/2*128$   
cost:  $h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 = 55296*h*w$

batch\_norm\_pooling\_2: input:  $h/2*w/2*128$  output:  $h/4*w/4*128$   
cost:  $h/2*w/2*128 = 32*h*w$

recurrent\_2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*128$   
cost:  $h/16*w/16*128*1*1*512 = 256*h*w$

add\_recurrent\_2: input:  $h/4*w/4*128(2\uparrow)$  output:  $h/4*w/4*128$   
cost:  $h/4*w/4*128 = 8*h*w$

Block2 total:  $55296 + 32 + 256 + 8 = 55592*h*w$

Block3: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/4*w/4*256$   
cost:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256*3 = 129024*h*w$

batch\_norm\_pooling\_3: input:  $h/4*w/4*256$  output:  $h/8*w/8*256$   
cost:  $h/4*w/4*256 = 16*h*w$

recurrent\_3: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*256$   
cost:  $h/16*w/16*256*1*1*512 = 512*h*w$

add\_recurrent3: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/8*w/8*256$   
cost:  $h/8*w/8*256 = 4*h*w$

Block3 total:  $129024 + 16 + 512 + 4 = 129556*h*w$

Block4: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/8*w/8*512$   
cost:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*3 = 129024*h*w$

batch\_norm\_pooling\_4: input:  $h/8*w/8*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
Cost  $h/8*w/8*512 = 8*h*w$

recurrent\_2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
Cost:  $h/16*w/16*512*512*1*1 = 1024*h*w$

add\_recurrent2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
cost:  $h/16*w/16*512 = 2*h*w$

Block4 total:  $129024 + 8 + 1024 + 2 = 130058*h*w$

Block5: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
cost:  $h/16*w/16*512*3*3*512*5 = 46080*h*w$

attention5:  
 $h/16*w/16*512 + 1*1*512*512 + h/16*w/16*512 + h/16*w/16*512*512 + h/16*w/16*512 + h/8*w/8*512 + h/8*w/8*256*1*1*512 = 265230*h*w$

attention4:

$$h/8*w/8*256 + 1*1*256*256 + h/8*w/8*256 + h/8*w/8*256*256 + h/8*w/8*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 = 70684*h*w$$

attention3:

$$h/4*w/4*256 + 1*1*256*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 + h/4*w/4*256 = 69680*h*w$$

saliency\_map:

$$h/4*w/4*1*1*256 = 16*h*w$$

totally:

$$38656 *h*w + 55592*h*w + 129556*h*w + 130058*h*w + 46080*h*w + 265230*h*w + 70684*h*w + 69680*h*w + 16*h*w = 805552 * h*w$$

参数量:

$$\text{Block1: } 3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$$

$$\text{Block2: } 3*3*64*128 + 3*3*128*128 + 512*128*1*1 = 286720$$

$$\text{Block3: } 3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 512*256*1*1 = 2195456$$

$$\text{Block4: } 3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 512*512*1*1 = 8519680$$

$$\text{Block5: } 3*3*512*512 * 5 = 11796480$$

$$\text{attention5: } 512*512*2 + 512*256 = 655360$$

$$\text{attention4: } 256*256*3 = 65536$$

$$\text{attention3: } 256*256*3 = 65536$$

$$\text{saliency\_map} = 256$$

$$\text{totally: } 38592 + 286720 + 2195456 + 8519680 + 11796480 + 655360 + 65536 + 65536 + 256 = 23623616$$

PAGRN: input:  $h*w*3$  (recurrent, with bn)

Block1: input:  $h*w*3$  output:  $h/2*w/2*64$

$$\text{cost: } h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 = 38656 *h*w$$

—————

Block2: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/2*w/2*128$

$$\text{cost: } h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 = 55296*h*w$$

batch\_norm\_pooling\_2: input:  $h/2*w/2*128$  output:  $h/4*w/4*128$

$$\text{cost: } h/2*w/2*128*(b+1)*2 + h/2*w/2*128 = (64*b+96)*h*w$$

recurrent\_2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*128$

$$\text{cost: } h/16*w/16*128*1*1*512 + h/16*w/16*128*(b+1)*2 = (257+1*b)*h*w$$

add\_recurrent\_2: input:  $h/4*w/4*128(2\uparrow)$  output:  $h/4*w/4*128$

$$\text{cost: } h/4*w/4*128 = 8*h*w$$

$$\text{Block2 total: } 55296 + (64*b+96) + (257+1*b) + 8 = (55657 + 65*b)*h*w$$

—————

Block3: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/4*w/4*256$   
cost:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256*3 = 129024*h*w$

batch\_norm\_pooling\_3: input:  $h/4*w/4*256$  output:  $h/8*w/8*256$   
cost:  $h/4*w/4*256*(b+1)*2 + h/4*w/4*256 = (32*(b+1) + 16)*h*w = (32*b+48)*h*w$

recurrent\_3: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*256$   
cost:  $h/16*w/16*512*256*1*1 + h/16*w/16*256*(b+1)*2 = (514+2*b)*h*w$

add\_recurrent3: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/8*w/8*256$   
cost:  $h/8*w/8*256 = 4*h*w$

Block3 total:  $129024 + (32*b+48) + (514+2*b) + 4 = (129590 + 34*b)*h*w$

— — — — —

Block4: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/8*w/8*512$   
cost:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*3 = 129024*h*w$

batch\_norm\_pooling\_4: input:  $h/8*w/8*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
Cost  $h/8*w/8*512*(b+1)*2 + h/8*w/8*512 = (16*(b+1) + 8)*h*w = (16*b + 24)*h*w$

recurrent\_2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
Cost:  $h/16*w/16*512*512*1*1 + h/16*w/16*512*(b+1)*2 = (1028 + 4*b)*h*w$

add\_recurrent2: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
cost:  $h/16*w/16*512 = 2*h*w$

Block4 total:  $129024 + (16*b + 24) + (1028 + 4*b) + 2 = (130078 + 20*b)*h*w$

— — — — —

Block5: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$   
cost:  $h/16*w/16*512*3*3*512*5 = 46080*h*w$

attention5:  
 $h/16*w/16*512 + 1*1*512*512 + h/16*w/16*512 + h/16*w/16*512*512 + h/16*w/16*512 + h/8*w/8*512 + h/8*w/8*256*1*1*512 = 265230*h*w$

attention4:  
 $h/8*w/8*256 + 1*1*256*256 + h/8*w/8*256 + h/8*w/8*256*256 + h/8*w/8*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 = 70684*h*w$

attention3:  
 $h/4*w/4*256 + 1*1*256*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 + h/4*w/4*256 = 69680*h*w$

saliency\_map:  
 $h/4*w/4*1*1*256 = 16*h*w$

totally:  
 $38656 *h*w + (55657 + 65*b)*h*w + (129590 + 34*b)*h*w + (130078 + 20*b)*h*w + 46080*h*w + 265230*h*w + 70684*h*w + 69680*h*w + 16*h*w = (805671 + 119*b) * h*w$

参数量:

Block1:  $3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$

Block2:  $3*3*64*128 + 3*3*128*128 + 2*128*2(2\uparrow bn) + 512*128*1*1 = 287232$

Block3:  $3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 256*2*2 + 512*256*1*1 = 2196480$

Block4:  $3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 512*2*2 + 512*512*1*1 = 8521728$

Block5:  $3*3*512*512 * 5 = 11796480$

attention5:  $512*512*2 + 512*256 = 655360$

attention4:  $256*256*3 = 65536$

attention3:  $256*256*3 = 65536$

saliency\_map = 256

totally:  $38592 + 287232 + 2196480 + 8521728 + 11796480 + 655360 + 65536 + 65536 + 256 = 23627200$

UCF:(with bn)

对于一个 $h*w*d$ 的层 (batchsize为 $b$ ) :

<b>Input:</b> Values of $x$ over a mini-batch: $\mathcal{B} = \{x_1, \dots, x_m\}$ ;	
Parameters to be learned: $\gamma, \beta$	
<b>Output:</b> $\{y_i = \text{BN}_{\gamma, \beta}(x_i)\}$	
$\mu_{\mathcal{B}} \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$	// mini-batch mean
$\sigma_{\mathcal{B}}^2 \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu_{\mathcal{B}})^2$	// mini-batch variance
$\hat{x}_i \leftarrow \frac{x_i - \mu_{\mathcal{B}}}{\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}}$	// normalize
$y_i \leftarrow \gamma \hat{x}_i + \beta \equiv \text{BN}_{\gamma, \beta}(x_i)$	// scale and shift

求BN的时候对 $b*d*h*w$ 的层，分别对 $d$ 层每层的 $h*w*b$ 个点求均值和方差

bn的运算量为:

mean:  $h*w*b*d$

variance:  $h*w*b*d$

normalize:  $h*w*d$

scale and shift:  $h*w*d$

Totally:  $h*w*d*(b+1)*2$

参数量:  $d*2$  (mean和var)

Conv1: input:  $h*w*3$  output:  $h/2*w/2*64$

cost:  $h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 + h*w*64*(b+1)*2 + h*w*64*(b+1)*2 = 38656*h*w + h*w*256*(b+1) = (38912 + 256*b)*h*w$

Conv2: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/4*w/4*128$

cost:  $h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*128 + h/2*w/2*128*(b+1)*2 + h/2*w/2*128*(b+1)*2 = 55328*h*w + 128*(b+1)*h*w$

Conv3: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/8*w/8*256$

cost:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256*2 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*(b+1)*2 + h/4*w/4*256*(b+1)*2 + h/4*w/4*256*(b+1)*2 = 92176*h*w + 96*(b+1)*h*w$

conv4: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/16*2/16*512$

cost:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*2 + h/8*w/8*512 + h/8*w/8*512*(b+1)*2*3 = 92168*h*w + 48*(b+1)*h*w$

Conv5: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/32*w/32*512$

cost:  $h/16*w/16*512*3*3*512*3 + h/16*w/16*512 + h/16*w/16*512*(b+1)*2*3 = 27650*h*w + 12*(b+1)*h*w$

deconv5: input:  $h/32*w/32*512$  output:  $h/16*w/16*512$

cost:  $h/16*w/16*512*8(\text{bilinear interpolation}) + h/16*w/16*512*3*3*512*3 + h/16*w/16*512*(b+1)*2*3 = 27664*h*w + 12*(b+1)*h*w$

deconv4: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/8*w/8*256$

cost:  $h/8*w/8*512*8 + h/8*w/8*512*3*3*512*2 + h/8*w/8*256*3*3*512 + h/8*w/8*512*(b+1)*2*3 = 92224*h*w + 48*(b+1)*h*w$

deconv3: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/4*w/4*128$

cost:  $h/4*w/4*256*8 + h/4*w/4*256*3*3*256*2 + h/4*w/4*128*3*3*256 + h/4*w/4*256*(b+1)*2*3 = 92288*h*w + 96*(b+1)*h*w$

deconv2: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/2*w/2*64$

cost:  $h/2*w/2*128*8 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*64*3*3*128 + h/2*w/2*128*(b+1)*2*2 = 55552*h*w + 128*(b+1)*h*w$

deconv1: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h*w*2$

cost:  $h*w*64*8 + h*w*64*3*3*64 + h*w*2*3*3*64 + h*w*64*(b+1)*2*2 = 38528*h*w + h*w*256*(b+1)$

Totally:

Without BN:  $38656 + 55328 + 92176 + 92168 + 27650 + 27664 + 92224 + 92288 + 55552 + 38528 = 612234*h*w$

BN:  $[h*w*256*(b+1) + 128*(b+1)*h*w + 96*(b+1)*h*w + 48*(b+1)*h*w + 12*(b+1)*h*w]*2 = 1080*(b+1)*h*w$

Add Up:

$612234 + 1080*(b+1) = (613314 + 1080*b)*h*w$

参数量:

conv1:  $3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$

conv2:  $3*3*64*128 + 3*3*128*128 = 221184$

conv3:  $3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 = 1474560$

conv4:  $3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 5898240$

conv5:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 7077888$

deconv5:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 7077888$

deconv4:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*256 = 5898240$

deconv3:  $3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*128 = 1474560$

deconv2:  $3*3*128*128 + 3*3*128*64 = 221184$

deconv1:  $3*3*64*64 + 3*3*64*2 = 38016$

$$\text{BN: } 2*[64*2+128*2+256*3+512*3+512*3] = 8448$$

Totally:

$$38592 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 7077888 + 5898240 + 1474560 + 221184 + 38016 + 8448 = 29420352 + 8448 = 29428800$$

MDF: 假设最小的superpixel数为n, 二级superpixel数为n (每个一级superpixel对应一个二级superpixel), 并且总共有k个superpixel划分方案:

$$\begin{aligned} \text{block1: } & h/4*w/4*96*11*11*3 + h/8*w/8*96*3*3 = 2191*h*w \\ \text{block2: } & h/8*w/8*256*5*5*96 + h/16*w/16*256*3*3 = 9609*h*w \\ \text{block3: } & h/16*w/16*384*3*3*256 = 3456*h*w \\ \text{block4: } & h/16*w/16*384*3*3*384 = 5184*h*w \\ \text{block5: } & h/16*w/16*384*3*3*256 + h/32*w/32*256*3*3 = 3458*h*w \\ \text{fc6: } & h/32*w/32*256*4096 = 1025*h*w \\ \text{fc7: } & 4096*4096 = 16777216 \end{aligned}$$

一个Feature extractor:

$$(2191 + 9609 + 3456 + 5184 + 3458 + 1025)*h*w + 16777216 = 24923*h*w + 16777216$$

总共的extractor个数:

$$(n+n+1)*(24923*h*w + 16777216)$$

一、二级superpixel通过提取n次特征, 三级superpixel(原图)提取1次特征

NN\_Layer1:  $3*4096 \rightarrow 300$

$$3*4096*300 = 3686400$$

NN\_Layer2:  $300 \rightarrow 300$

$$300*300 = 90000$$

output:  $300 \rightarrow 2$

600

NN\_layer total:

$$3686400 + 90000 + 600 = 3777000$$

重复n次

Totally:

$$((2n+1)*(24923*h*w + 16777216) + 3777000*n)*k + h*w*k = k*((49846*n + 24924)*h*w + 3777000*n)$$

对于k个划分方案做fuse

参数量:

$$96*3*11*11 + 256*96*5*5 + 384*256*3*3 + 384*384*3*3 + 384*256*3*3 + h/32*w/32*256*4096 + 4096*4096 + 3*4096*300 + 300*300 + 300*2 = 20523040 + 1024*h*w + 3777000 = 24300040 + 1024*h*w$$

RFCN:

block1:  $h*w*64*3*3*4 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 = 39232*h*w$   
 block2:  $h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*128 = 55328*h*w$   
 block3:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/4*w/4*256 = 92176*h*w$   
 block4:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512 = 92168*h*w$   
 block5:  $h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512 = 27650*h*w$   
 Fc6:  $h/32*w/32*4096*7*7*512 = 100352*h*w$   
 fc7:  $h/32*w/32*4096*4096 = 16384*h*w$   
 score:  $h/32*w/32*60*4096 = 240*h*w$   
 upscore2:  $h/16*w/16*60*4*4*60 = 225*h*w$   
 Score pool4:  $h/16*w/16*60*512 = 120*h*w$   
 fuse:  $h/16*w/16*60 = 0.234375*h*w$   
 upsample\_fused16:  $h/8*w/8*60*4*4*60 = 900*h*w$   
 score\_pool3:  $h/8*w/8*60*256 = 240*h*w$   
 score\_final:  $h/8*w/8*60 = 0.9375*h*w$   
 bigscore:  $h*w*2*16*16*60 = 30720*h*w$

Totally:

$39232 + 55328 + 92176 + 92168 + 27650 + 100352 + 16384 + 240 + 225 + 120 + 0.234375 + 900$   
 $+ 240 + 0.9375 + 30720 = 455736.171875*h*w$

参数量:

block1:  $64*4*3*3 + 64*64*3*3 = 39168$   
 block2:  $128*64*3*3 + 128*128*3*3 = 221184$   
 block3:  $256*128*3*3 + 256*256*3*3 + 256*256*3*3 = 1474560$   
 block4:  $512*256*3*3 + 512*512*3*3 + 512*512*3*3 = 5898240$   
 block5:  $512*512*3*3 + 512*512*3*3 + 512*512*3*3 = 7077888$   
 fc6:  $512*4096*3*3 = 18874368$   
 fc7:  $4096*4096 = 16777216$   
 score:  $4096*60 = 2457604$   
 Upscore2:  $60*60*4*4 = 57600$   
 scorepool4:  $512*60 = 30720$   
 upsample\_fused16:  $60*60*4*4 = 57600$   
 bigscore:  $60*2*16*16 = 30720$

Totally:

$39168 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 18874368 + 16777216 + 2457604 + 57600 +$   
 $30720 + 57600 + 30720 = 52996868$

DS:

block1:  $h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h/2*w/2*64*2*2 = 38656*h*w$   
 block2:  $h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/4*w/4*128*2*2 = 55328*h*w$   
 block3:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/4*w/4*256 = 92176*h*w$   
 block4:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512 = 92168*h*w$   
 block5:  $h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512*3*3*512 + h/16*w/16*512 = 27650*h*w$   
 conv6:  $h/32*w/32*4096*7*7*512 = 100352*h*w$   
 conv7:  $h/32*w/32*4096*1*1*4096 = 16384*h*w$   
 score:  $h/32*w/32*1*1*1*4096 = 4*h*w$   
 deconv:  $h*w*1*63*63*1 = 3969*h*w$

Totally:

$38656 + 55328 + 92176 + 92168 + 27650 + 100352 + 16384 + 4 + 3969 = 426687*h*w$

参数量:

$$\text{block1: } 64*3*3*3 + 64*64*3*3 = 38592$$

$$\text{block2: } 128*64*3*3 + 128*128*3*3 = 221184$$

$$\text{block3: } 256*128*3*3 + 256*256*3*3 + 256*256*3*3 = 1474560$$

$$\text{block4: } 512*256*3*3 + 512*512*3*3 + 512*512*3*3 = 5898240$$

$$\text{block5: } 512*512*3*3 + 512*512*3*3 + 512*512*3*3 = 7077888$$

$$\text{conv6: } 4096*512*3*3 = 18874368$$

$$\text{conv7: } 4096*4096*1*1 = 16777216$$

$$\text{score: } 4096*1*1*1 = 4096$$

$$\text{deconv: } 63$$

Totally:

$$38592 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 18874368 + 16777216 + 4096 + 63 = 50366207$$

DCL:

$$\text{data\_conv: } h*w*128*3*3*3 = 3456*h*w$$

$$\text{data\_fc: } h*w*128*128 = 16384*h*w$$

$$\text{data\_ms\_saliency: } h*w*128 = 128*h*w$$

$$\text{conv1\_1: } h*w*64*3*3*3 = 1728*h*w$$

$$\text{conv1\_2: } h*w*64*3*3*64 = 36864*h*w$$

$$\text{pool1: } h/2*w/2*64*3*3 = 144*h*w$$

$$\text{pool1\_conv: } h/2*w/2*128*3*3*64 = 18432*h*w$$

$$\text{pool1\_fc: } h/2*w/2*128*128 = 4096*h*w$$

$$\text{pool1\_ms\_saliency: } h/2*w/2*128 = 32*h*w$$

$$\text{conv2\_1: } h/2*w/2*128*3*3*128 = 36864*h*w$$

$$\text{conv2\_2: } h/2*w/2*128*3*3*128 = 36864$$

$$\text{pool2: } h/4*w/4*128*3*3 = 72*h*w$$

$$\text{pool2\_conv: } h/4*w/4*128*3*3*128 = 9216*h*w$$

$$\text{pool2\_fc: } h/4*w/4*128*128 = 1024*h*w$$

$$\text{pool2\_ms\_saliency: } h/4*w/4*128 = 8*h*w$$

block3:

$$h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/4*w/4*256*3*3*256 + h/8*w/8*256*3*3 + h/8*w/8*128*3*3*256 + h/8*w/8*128*128 + h/8*w/8*128 = 97170*h*w$$

block4:

$$h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512*3*3*512 + h/8*w/8*512*3*3 + h/8*w/8*128*3*3*512 + h/8*w/8*128*128 + h/8*w/8*128 = 101706*h*w$$

block5:

$$h/8*w/8*512*5*5*512 + h/8*w/8*512*5*5*512 + h/8*w/8*512*5*5*512 + h/8*w/8*512*3*3 + h/8*w/8*4096*8*8*512 + h/8*w/8*4096*4096 + h/8*w/8*4096 = 2666632*h*w$$

fuse:

$$h*w*6$$



Totally:

$$3456 + 16384 + 128 + 1728 + 36864 + 144 + 18432 + 4096 + 32 + 36864 + 36864 + 72 + 9216 + 1024 + 8 + 97170 + 101706 + 2666632 + 6 = 3030826 \cdot h \cdot w$$

参数量:

$$\text{data: } 3 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 1 \cdot 1 + 128 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 19968$$

$$\text{block1: } 3 \cdot 64 \cdot 3 \cdot 3 + 64 \cdot 64 \cdot 3 \cdot 3 + 64 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 1 \cdot 1 + 128 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 128832$$

$$\text{block2: } 128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 1 \cdot 1 + 128 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 458880$$

$$\text{block3: } 128 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 3 + 256 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 3 + 256 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 3 + 256 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 1 \cdot 1 + 128 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1785984$$

$$\text{block4: } 256 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 + 128 \cdot 128 \cdot 1 \cdot 1 + 128 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 6504576$$

$$\text{block5: } 512 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 + 512 \cdot 4096 \cdot 4 \cdot 4 + 4096 \cdot 4096 \cdot 1 \cdot 1 + 4096 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 57413632$$

Totally:

$$19968 + 128832 + 458880 + 1785984 + 6504576 + 57413632 = 66311872$$

Mobilenet + deeplabv3:

$$\text{head\_conv: } h/2 \cdot w/2 \cdot 32 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 216 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block1: } 456 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block2: } 582 \cdot h \cdot w + 513 \cdot h \cdot w = 1095 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block3: } 308 \cdot h \cdot w + 219 \cdot h \cdot w + 219 \cdot h \cdot w = 746 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block4: } 315 \cdot h \cdot w + 822 \cdot h \cdot w + 822 \cdot h \cdot w + 822 \cdot h \cdot w = 2781 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block5: } 1014 \cdot h \cdot w + 1809 \cdot h \cdot w + 1809 \cdot h \cdot w = 4632 \cdot h \cdot w$$

$$\text{Block6: } 2385 \cdot h \cdot w + 4935 \cdot h \cdot w + 4935 \cdot h \cdot w = 12255 \cdot h \cdot w$$

$$\text{block7: } 7335 \cdot h \cdot w$$

ASPP:

$$\text{Aspp0: } h/8 \cdot w/8 \cdot 256 \cdot 320 = 1280 \cdot h \cdot w$$

$$\text{apss1, 2, 3: } h/8 \cdot w/8 \cdot 256 \cdot 320 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 34560 \cdot h \cdot w$$

Other:

GAP conv:

$$256 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 320 = 81920$$

Concate conv:

$$h/8 \cdot w/8 \cdot 256 \cdot 1280 = 5120 \cdot h \cdot w$$

Low feature conv:

$$h/4 \cdot w/4 \cdot 48 \cdot 24 = 72 \cdot h \cdot w$$

Concate conv:

$$h/4 \cdot w/4 \cdot 304 \cdot 1 = 19 \cdot h \cdot w$$

Totally:

$$(216 + 456 + 1095 + 746 + 2781 + 4632 + 12255 + 7335 + 1280 + 34560 + 5120 + 72 + 19) \cdot h \cdot w + 81920 = 70567 \cdot h \cdot w + 81920$$

参数量:

$$\text{head\_conv: } 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 32 = 864$$

$$\text{block1: } 1824$$

$$\text{block2: } 4704 + 8208 = 12912$$

$$\text{block3: } 9360 + 14016 + 14016 = 37392$$

$$\text{block4: } 20160 + 52608 \cdot 3 = 177984$$

$$\text{block5: } 64896 + 115776 \cdot 2 = 296448$$

$$\text{block6: } 152640 + 315840 \cdot 2 = 784320$$

$$\text{block7: } 469440$$

$$\text{ASPP: } 320 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 256 + 320 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 256 \cdot 3 = 2293760$$

$$\text{Gap conv: } 320 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 256 = 81920$$

$$\text{Conv: } 1280 \cdot 256 \cdot 1 \cdot 1 = 327680$$

$$\text{conv2: } 24 \cdot 48 \cdot 1 \cdot 1 = 1152$$

$$\text{last\_conv: } 304 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 304$$

Totally:

$$864 + 1824 + 12912 + 37392 + 177984 + 296448 + 784320 + 469440 + 2293760 + 81920 + 327680 + 1152 + 304 = 4486000$$

UCF:

$$\text{Conv1: input: } h \cdot w \cdot 3 \text{ output: } h/2 \cdot w/2 \cdot 64$$

$$\text{cost: } h \cdot w \cdot 64 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 + h \cdot w \cdot 64 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 64 + h \cdot w \cdot 64 = 38656 \cdot h \cdot w$$

$$\text{Conv2: input: } h/2 \cdot w/2 \cdot 64 \text{ output: } h/4 \cdot w/4 \cdot 128$$

$$\text{cost: } h/2 \cdot w/2 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 64 + h/2 \cdot w/2 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 128 + h/2 \cdot w/2 \cdot 128 = 55328 \cdot h \cdot w$$

$$\text{Conv3: input: } h/4 \cdot w/4 \cdot 128 \text{ output: } h/8 \cdot w/8 \cdot 256$$

$$\text{cost: } h/4 \cdot w/4 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 128 + h/4 \cdot w/4 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 256 \cdot 2 + h/4 \cdot w/4 \cdot 256 = 92176 \cdot h \cdot w$$

$$\text{conv4: input: } h/8 \cdot w/8 \cdot 256 \text{ output: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512$$

$$\text{cost: } h/8 \cdot w/8 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 256 + h/8 \cdot w/8 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 512 \cdot 2 + h/8 \cdot w/8 \cdot 512 = 92168 \cdot h \cdot w$$

$$\text{Conv5: input: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512 \text{ output: } h/32 \cdot w/32 \cdot 512$$

$$\text{cost: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 512 \cdot 3 + h/16 \cdot w/16 \cdot 512 = 27650 \cdot h \cdot w$$

$$\text{deconv5: input: } h/32 \cdot w/32 \cdot 512 \text{ output: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512$$

$$\text{cost: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512 \cdot 8 (\text{bilinear interpolation}) + h/16 \cdot w/16 \cdot 512 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 512 \cdot 3 = 27664 \cdot h \cdot w$$

$$\text{deconv4: input: } h/16 \cdot w/16 \cdot 512 \text{ output: } h/8 \cdot w/8 \cdot 256$$

cost:  $h/8*w/8*512*8 + h/8*w/8*512*3*3*512*2 + h/8*w/8*256*3*3*512 = 92224*h*w$

deconv3: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/4*w/4*128$

cost:  $h/4*w/4*256*8 + h/4*w/4*256*3*3*256*2 + h/4*w/4*128*3*3*256 = 92288*h*w$

deconv2: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/2*w/2*64$

cost:  $h/2*w/2*128*8 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*64*3*3*128 = 55552*h*w$

deconv1: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h*w*2$

cost:  $h*w*64*8 + h*w*64*3*3*64 + h*w*2*3*3*64 = 38528*h*w$

Totally:

$38656 + 55328 + 92176 + 92168 + 27650 + 27664 + 92224 + 92288 + 55552 + 38528 = 612234*h*w$

参数量:

conv1:  $3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$

conv2:  $3*3*64*128 + 3*3*128*128 = 221184$

conv3:  $3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 = 1474560$

conv4:  $3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 5898240$

conv5:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 7077888$

deconv5:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 7077888$

deconv4:  $3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*256 = 5898240$

deconv3:  $3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*128 = 1474560$

deconv2:  $3*3*128*128 + 3*3*128*64 = 221184$

deconv1:  $3*3*64*64 + 3*3*64*2 = 38016$

Totally:

$38592 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 7077888 + 5898240 + 1474560 + 221184 + 38016 = 29420352$

PAGRN: input:  $h*w*3$

Block1: input:  $h*w*3$  output:  $h/2*w/2*64$

cost:  $h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 = 38656*h*w$

Block2: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/4*w/4*128$

cost:  $h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*128 = 55328*h*w$

Block3: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/8*w/8*256$

cost:  $h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256*3 + h/4*w/4*256 = 129040*h*w$

Block4: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/16*w/16*512$

cost:  $h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*3 + h/8*w/8*512 = 129032*h*w$

Block5: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*512$

cost:  $h/16*w/16*512*3*3*512*5 = 46080*h*w$

attention5:

$h/16*w/16*512 + 1*1*512*512 + h/16*w/16*512 + h/16*w/16*512*512 + h/16*w/16*512 + h/8*w/8*512 + h/8*w/8*256*1*1*512 = 265230*h*w$

attention4:

$$h/8*w/8*256 + 1*1*256*256 + h/8*w/8*256 + h/8*w/8*256*256 + h/8*w/8*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 = 70684*h*w$$

attention3:

$$h/4*w/4*256 + 1*1*256*256 + h/4*w/4*256 + h/4*w/4*256*256 + h/4*w/4*256 = 69680*h*w$$

saliency\_map:

$$h/4*w/4*1*1*256 = 16*h*w$$

totally:

$$38656 * h*w + 55328*h*w + 129040*h*w + 129032*h*w + 46080*h*w + 265230*h*w + 70684*h*w + 69680*h*w + 16*h*w = 803746 * h*w$$

参数量:

$$\text{Block1: } 3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$$

$$\text{Block2: } 3*3*64*128 + 3*3*128*128 = 221184$$

$$\text{Block3: } 3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 = 2064384$$

$$\text{Block4: } 3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 8257536$$

$$\text{Block5: } 3*3*512*512 * 5 = 11796480$$

$$\text{attention5: } 512*512*2 + 512*256 = 655360$$

$$\text{attention4: } 256*256*3 = 65536$$

$$\text{attention3: } 256*256*3 = 65536$$

$$\text{saliency\_map} = 256$$

$$\text{totally: } 38592 + 221184 + 2064384 + 8257536 + 11796480 + 655360 + 65536 + 65536 + 256 = 23164864$$

NLDF: input: 354\*354

Conv1: input:  $h*w*3$  output:  $h/2*w/2*64$

$$\text{cost: } h*w*64*3*3*3 + h*w*64*3*3*64 + h*w*64 = 38656*h*w$$

Conv2: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/4*w/4*128$

$$\text{cost: } h/2*w/2*128*3*3*64 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*128 = 55328*h*w$$

Conv3: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/8*w/8*256$

$$\text{cost: } h/4*w/4*256*3*3*128 + h/4*w/4*256*3*3*256*2 + h/4*w/4*256 = 92176*h*w$$

conv4: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/16*w/16*512$

$$\text{cost: } h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*2 + h/8*w/8*512 = 92168*h*w$$

Conv5: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/32*w/32*512$

$$\text{cost: } h/16*w/16*512*3*3*512*3 + h/16*w/16*512 = 27650*h*w$$

Conv6: input:  $h/2*w/2*64$  output:  $h/2*w/2*128$

$$\text{cost: } h/2*w/2*128*3*3*64 = 18432*h*w$$

Conv7: input:  $h/4*w/4*128$  output:  $h/4*w/4*128$   
cost:  $h/4*w/4*128*3*3*128 = 9216*h*w$

Conv8: input:  $h/8*w/8*256$  output:  $h/8*w/8*128$   
cost:  $h/8*w/8*128*3*3*256 = 4608*h*w$

Conv9: input:  $h/16*w/16*512$  output:  $h/16*w/16*128$   
Cost:  $h/16*w/16*128*3*3*512 = 2304*h*w$

Conv10: input:  $h/32*w/32*512$  output:  $h/32*w/32*128$   
cost:  $h/32*w/32*128*3*3*512 = 576*h*w$

contrast1:  
 $h/2*w/2*128 + h/2*w/2*128*3*3 = 320*h*w$

contrast2:  
 $h/4*w/4*128 + h/4*w/4*128*3*3 = 80*h*w$

Contrast3:  
 $h/8*w/8*128 + h/8*w/8*128*3*3 = 20*h*w$

Contrast4:  
 $h/16*w/16*128*(1+3*3) = 5*h*w$

Contrast5:  
 $h/32*w/32*128*(1+3*3) = 1.25*h*w$

unpooling5: input:  $h/32*w/32*(128+128)$  output:  $h/16*w/16*128$   
cost:  $h/16*w/16*128*5*5*256 = 3200*h*w$

Unpooling4: input:  $h/16*w/16*(128*2+128)$  output:  $h/8*w/8*256$   
cost:  $h/8*w/8*256*5*5*128*3 = 38400*h*w$

Unpooling3: input:  $h/8*w/8*(128*2+256)$  output:  $h/4*w/4*384$   
cost:  $h/4*w/4*384*5*5*128*4 = 307200*h*w$

Unpooling2: input  $h/4*w/4*(128*2+384)$  output:  $h/2*w/2*512$   
cost:  $h/2*w/2*512*5*5*128*5 = 2048000*h*w$

Local: input:  $h/2*w/2*(128*2+512)$  output:  $h/2*w/2*640$   
Cost:  $h/2*w/2*640*(128*2+512) = 122880*h*w$

Local score:  $h/2*w/2*640$  output:  $h/2*w/2*2$   
cost:  $h/2*w/2*2*640 = 320*h*w$

Global: input:  $h/32*w/32*512$  ( $11*11*512$ ) output:  $1*1*128$   
 $11*11*512 \rightarrow 7*7*128 \rightarrow 3*3*128 \rightarrow 1*1*128$   
 $h/32*w/32*512 \rightarrow (h/32-4)*(w/32-4)*128 \rightarrow (h/32-8)*(w/32-8)*128 \rightarrow (h/32-10)*(w/32-10)*128$   
Cost:  $7*7*128*5*5*512 + 3*3*128*5*5*128 + 1*1*128*3*3*128 = 84115456$  (without  $h*w$ )  
Cost:  $(h/32-4)*(w/32-4)*128*5*5*512 + (h/32-8)*(w/32-8)*128*5*5*128 + (h/32-10)*(w/32-10)*128*3*3*128 = 2144*h*w - 204800*(h+w) + 26214400 - 102400*(h+w) + 26214400 - 46080*(h+w) + 14745600 = 2144*h*w - 353280*(h+w) + 67174400$  (with  $h*w$ )

Global score: input:  $1*1*128$  output:  $1*1*2$   
cost:  $1*1*2*1*128 = 256$

add\_score:  
 $h/2 * w/2 * 2 = 0.5 * h * w$

totally:  
 $38656 * h * w + 55328 * h * w + 92176 * h * w + 92168 * h * w + 27650 * h * w + 18432 * h * w + 9216 * h * w$   
 $+ 4608 * h * w + 2304 * h * w + 576 * h * w + 320 * h * w + 80 * h * w + 20 * h * w + 5 * h * w + 1.25 * h * w +$   
 $3200 * h * w + 38400 * h * w + 307200 * h * w + 2048000 * h * w + 122880 * h * w + 320 * h * w +$   
 $84115456 + 256 + 0.5 * h * w = 2861540.75 * h * w + 84115712 (\text{without } h * w)$

$2861540.75 * h * w + 256 + 2144 * h * w - 353280 * (h + w) + 67174400 = 2863684.75 * h * w -$   
 $353280 * (h + w) + 67174656 (\text{with } h * w)$

参数量:

conv1:  $3 * 3 * 3 * 64 + 3 * 3 * 64 * 64 = 38592$   
conv2:  $3 * 3 * 64 * 128 + 3 * 3 * 128 * 128 = 221184$   
conv3:  $3 * 3 * 128 * 256 + 3 * 3 * 256 * 256 + 3 * 3 * 256 * 256 = 1474560$   
conv4:  $3 * 3 * 256 * 512 + 3 * 3 * 512 * 512 + 3 * 3 * 512 * 512 = 5898240$   
conv5:  $3 * 3 * 512 * 512 + 3 * 3 * 512 * 512 + 3 * 3 * 512 * 512 = 7077888$   
conv6:  $3 * 3 * 64 * 128 = 73728$   
conv7:  $3 * 3 * 128 * 128 = 147456$   
conv8:  $3 * 3 * 256 * 128 = 294912$   
conv9:  $3 * 3 * 512 * 128 = 589824$   
conv10:  $3 * 3 * 512 * 128 = 589824$   
unpooling5:  $5 * 5 * 256 * 128 = 819200$   
unpooling4:  $5 * 5 * 384 * 256 = 2457600$   
unpooling3:  $5 * 5 * 512 * 384 = 4915200$   
unpooling2:  $5 * 5 * 640 * 512 = 8192000$   
local:  $768 * 640 = 491520$   
local\_score:  $640 * 2 = 1280$   
global:  $5 * 5 * 512 * 128 + 5 * 5 * 128 * 128 + 3 * 3 * 128 * 128 = 2195456$   
global\_score =  $128 * 2 = 256$

totally:  
 $38592 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 73728 + 147456 + 294912 + 589824$   
 $+ 589824 + 819200 + 2457600 + 4915200 + 8192000 + 491520 + 1280 + 2195456 + 256$   
 $= 35478720$

DSS:

conv\_1:  
 $h * w * 64 * 3 * 3 * 3 + h * w * 64 * 3 * 3 * 64 + h * w * 64 = 38656 * h * w$

conv\_2:  
 $h/2 * w/2 * 128 * 3 * 3 * 64 + h/2 * w/2 * 128 * 3 * 3 * 128 + h/2 * w/2 * 128 = 55328 * h * w$

conv\_3:  
 $h/4 * w/4 * 256 * 3 * 3 * 128 + h/4 * w/4 * 256 * 3 * 3 * 256 * 2 + h/4 * w/4 * 256 = 92176 * h * w$

conv\_4:

$$h/8*w/8*512*3*3*256 + h/8*w/8*512*3*3*512*2 + h/8*w/8*512 = 92168*h*w$$

conv\_5:

$$h/16*w/16*512*3*3*512*3 + h/16*w/16*512 = 27650*h*w$$

Conv1\_2:

$$h*w*128*3*3*64 + h*w*128*3*3*128 + h*w*1*1*128 = 221312*h*w$$

conv2\_2:

$$h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*128*3*3*128 + h/2*w/2*1*1*128 = 73760*h*w$$

Conv3\_3:

$$h/4*w/4*256*5*5*256 + h/4*w/4*256*5*5*256 + h/4*w/4*1*1*256 = 204816*h*w$$

conv4\_3:

$$h/8*w/8*256*5*5*512 + h/8*w/8*256*5*5*256 + h/8*w/8*1*1*256 = 76804*h*w$$

conv5\_3:

$$h/16*w/16*512*5*5*512 + h/16*w/16*512*5*5*512 + h/16*w/16*1*1*512 = 51202*h*w$$

pool5:

$$h/32*w/32*512*7*7*512 + h/32*w/32*512*7*7*512 + h/32*w/32*1*1*512 = 25088*h*w$$

Short connection:

$$\text{conv4\_3: } h/8*w/8*3$$

$$\text{conv3\_3: } h/4*w/4*3$$

$$\text{conv2\_2: } h/2*w/2*5$$

$$\text{conv1\_2: } h*w*5$$

Totally:

$$38656 + 55328 + 92176 + 92168 + 27650 + 221312 + 73760 + 204816 + 76804 + 51202 + 25088 + 6.484375 = 984054.484375*h*w$$

参数量:

$$\text{conv1: } 3*3*3*64 + 3*3*64*64 = 38592$$

$$\text{conv2: } 3*3*64*128 + 3*3*128*128 = 221184$$

$$\text{conv3: } 3*3*128*256 + 3*3*256*256 + 3*3*256*256 = 1474560$$

$$\text{conv4: } 3*3*256*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 5898240$$

$$\text{conv5: } 3*3*512*512 + 3*3*512*512 + 3*3*512*512 = 7077888$$

$$\text{conv1\_2: } 3*3*64*128 + 3*3*128*128 + 1*1*128*1 = 221312$$

$$\text{conv2\_2: } 3*3*128*128 + 3*3*128*128 + 1*1*128*1 = 295040$$

$$\text{conv3\_3: } 5*5*256*256 + 5*5*256*256 + 1*1*256*1 = 3277056$$

$$\text{conv4\_3: } 5*5*512*256 + 5*5*256*256 + 1*1*256*1 = 4915456$$

$$\text{conv5\_3: } 5*5*512*512 + 5*5*512*512 + 1*1*512*1 = 13107712$$

$$\text{pool5: } 7*7*512*512 + 7*7*512*512 + 1*1*512*1 = 25690624$$

short connection:

$$\text{conv4\_3: } 1*1*3*1 = 3$$

$$\text{conv3\_3: } 1*1*3*1 = 3$$

$$\text{conv2\_2: } 1*1*5*1 = 5$$

conv1\_2:  $1*1*5*1 = 5$

totally:

$38592 + 221184 + 1474560 + 5898240 + 7077888 + 221312 + 295040 + 3277056 +$   
 $4915456 + 13107712 + 25690624 + 3 + 3 + 5 + 5 = 62217680$