

```
1 //Program that adds multiples of four until an odd number is entered
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class Solution {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         int collection = 0;
8         int number;
9         do {
10             System.out.print("ENTER A NUMBER : ");
11             number = input.nextInt();
12             if (number % 4 == 0) {
13                 collection = collection + number;
14             }
15         } while (number % 2 == 0);
16         System.out.print("COLLECTION :"+collection);
17
18     }
19 }
20
```