

9. hét - Feladatlap

9. hét – Csatlakozási teljesítmény, fázisszám és teljesítménybővítés

1. Mit jelent a csatlakozási teljesítmény?
2. Számítsd ki közelítően az 1×20 A csatlakozás teljesítményét 230 V feszültséggel!
3. Számítsd ki közelítően a 3×20 A csatlakozás teljesítményét 400 V vonali feszültséggel!
4. Miért lehet előnyös a háromfázisú csatlakozás egy családi házban?
5. Mit jelent a fázisterhelések egyenletes elosztása?
6. Sorolj fel három olyan új fogyasztót, amely teljesítménybővítést tehet szükségessé!
7. Miért nem szabad önkényesen nagyobb névleges áramú csatlakozási túláramvédelmet beépíteni?
8. Egy házban 3×16 A áll rendelkezésre. Az egyik fázison egyszerre 3,0 kW és 1,5 kW terhelés működne. Becsüld meg a fázisáramot 230 V-tal, és dönts el, hogy a 16 A várhatóan elegendő-e!

Igaz vagy hamis?

- ___ A 3×16 A csatlakozás háromszor 16 A-es fázisterhelést jelent.
- ___ Egy 1×32 A csatlakozás közelítő teljesítménye 7,36 kW.
- ___ Háromfázisú rendszerben nem számít, hogyan osztjuk el az egyfázisú fogyasztókat.
- ___ Teljesítménybővítéskor a mérőhely megfelelőségét is vizsgálni kell.
- ___ A nagyobb főbiztosító minden esetben automatikusan nagyobb biztonságot jelent.