

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 5. hét

Vezetékek, védőcsövek és kábelcsatornák kiválasztása

Műhely- és szerelési gyakorlat

Feladat

Készíts egy kb. 2-3 m-es oktatási próbaszakaszt védőcsővel vagy kábelcsatornával, amely egy kapcsoló és egy lámpakiállítás vezetékezésének nyomvonalát modellezi.

1. Előkészítés

Olvasd el a feladatot, jelöld a nyomvonalat, válaszd ki a szerelési rendszert, készíts rövid anyaglistát és ellenőrizd a szerszámokat.

2. Kimérés és darabolás

Mérd ki a szükséges cső- vagy csatornaszakaszokat. Vágás után végezz sorjamentesítést; sérült elemet ne építs be.

3. Rögzítés

Készíts egyenes, rendezett nyomvonalat. A rögzítési pontok biztosítsák a stabilitást és a későbbi hozzáférhetőséget.

4. Vezeték elhelyezése

A kijelölt vezetékeket sérülés nélkül vezesd vagy húzd be. A munkadarab oktatási, feszültségmentes próbaszakasz; hálózati feszültség alá helyezés nem része a gyakorlatnak.

5. Ellenőrzés

Vizsgáld meg a nyomvonalat, rögzítést, vágási felületeket, behúzhatóságot, rendezettséget és az anyaglista egyezését.

6. Dokumentálás

Készíts 2-3 fényképet a munkafázisokról, és írd rövid értékelést: mi sikerült jól, mit javítanál, és miért.