

35. hét

Komplex hibadiagnosztika - mérési eredményekből javítási döntés

Gyakorlat - diagnosztikai esetlap. A feladat szimulált mérési adatokkal vagy oktatópanelen végezhető.

Hibajelenség

Egy háromfázisú motor néhány perc működés után túlterhelés-védelemre leáll. Újraindítás után a jelenség megismétlődik.

Mérési adatok

Mérés	Eredmény	Következtetés
L1 áram	8,6 A	
L2 áram	8,4 A	
L3 áram	3,2 A	
L1-L2	399 V	
L2-L3	397 V	
L3-L1	400 V	
L3 kontaktorkapocs	erősen meleg	

Feladatmenet

1. Fogalmazd meg a tünetet.
2. Írj legalább három hibahipotézist.
3. Értékelj a feszültség- és áramadatokat.
4. Kapcsold össze az L3 kis áramát és a meleg kontaktorkapcsot.
5. Állíts fel biztonságos vizsgálati sorrendet.
6. Írd le, mit mérnél vissza a javítás után.

Diagnosztikai jegyzőkönyv

Lépés	Vizsgálat	Eredmény	Döntés
1.			
2.			
3.			

4.			
----	--	--	--

Cél: ne alkatrészt cserélj találomra. Minden beavatkozás előtt legyen mérési vagy megfigyelési bizonyíték a döntés mögött.