

36. hét

Év végi komplex rendszerszemlélet - mérés, védelem, hibakeresés és energiahatékonyság

Záró gyakorlat - komplex hálózatértékelési jegyzőkönyv. A feladat szimulált mérési adatokkal vagy oktatópanelen végezhető.

Kiinduló adatok

Vizsgált jellemző	Mért adat	Értékelés
L1 áram	30 A	
L2 áram	16 A	
L3 áram	15 A	
Elosztó feszültsége	231 V	
Távoli fogyasztó	208 V	
Motor $\cos \varphi$	0,69	
Egy kontaktorkötés	feltűnően meleg	
RCD	30 mA	

Feladatmenet

1. Azonosíts legalább négy vizsgálandó problémát.
2. Számítsd ki a távoli fogyasztó feszültségesését.
3. Értékeld a fázisterhelést.
4. Értékeld a motor $\cos \varphi$ értékét.
5. Írd le, milyen vizsgálatot végeznél a melegedő kötésnél.
6. Sorold fel a szükséges hibavédelmi ellenőrzéseket.
7. Állíts fel prioritási sorrendet.
8. Írj javítási és energiahatékonysági javaslatot.
9. Határozd meg a visszaellenőrzés lépéseit.

Záró jegyzőkönyv

Probléma	Mérési bizonyíték	Beavatkozás	Visszaellenőrzés

--	--	--	--

A 36. hét lényege: ne csak számolj - indokold a szakmai döntést. Minden javaslat mögött legyen mérési adat vagy ellenőrizhető megfigyelés.