

IAP - 22. hét - Gyakorlat

Cél

Hibakódok és üzemi adatok alapján logikus hibakeresési folyamat kialakítása.

Eszközök

- Frekvenciaváltó oktatópanel vagy szimulátor
- Motor
- Gyártói hibakódlista/kézikönyv
- Mérési vagy monitorozási lehetőség
- Hibajegyző lap

1. Hiba rögzítése

Jegyezd fel a hibakódot, az üzemállapotot, a frekvenciát, a motoráramot és azt, hogy a hiba mikor következett be.

2. Túláram-szimuláció

Szimulációban állíts túl rövid gyorsítási időt vagy használj előre elkészített hibaforgatókönyvet. Figyeld meg a jelenséget, majd állíts fel oklistát.

3. Lassítási hiba

Vizsgáld meg, hogyan befolyásolja a lassítási idő a hajtás viselkedését. Valós berendezésen csak biztonságos oktatói beállítással.

4. Kommunikációs hiba

Szimulált kapcsolatvesztésnél ellenőrizd a PLC és a hajtás állapotát, valamint a beállított reakciót.

5. Hibatörténet

Olvasd ki vagy szimuláld az utolsó hibák listáját. Készíts időrendi diagnosztikai jegyzőkönyvet.

6. Próbaüzem

A feltárt ok megszüntetése után végezz ellenőrzött újraindítást, és hasonlítsd össze az üzemi értékeket a hiba előtti állapottal.

Biztonság

Hibakereséskor a mérést és beavatkozást a villamos biztonsági szabályok, a készülék dokumentációja és az oktatói utasítás szerint kell végezni. A DC-kör kisülési idejét mindig ki kell várni.

IAP kihívás

Készíts egy A4-es 'VFD hibakeresési lapot' mezőkkel: dátum, gép, hibakód, üzemállapot, frekvencia, áram, feltételezett ok, vizsgálat, javítás, próbaüzem eredménye.