

21. hét - Feladatlap

Automatikus lekapcsolás • B-C-D karakterisztikák

1. Fogalmak

Magyarázd meg: Z_s , I_f , I_n , I_a , hőkioldó, elektromágneses gyorskioldó.

2. Számítás

U_0	Z_s	$I_f \approx U_0/Z_s$
230 V	0,8 Ω	
230 V	1,5 Ω	
230 V	2,0 Ω	
230 V	4,0 Ω	

3. B16 vagy C16?

Egy hibaáram közelítő értéke 60 A. Az oktatási gyorskioldási tartományokat használva gondold végig, mit mondhatunk egy B16 és egy C16 készülékről! Miért nem szabad ebből önmagában teljes megfelelőségi döntést hozni?

4. Képletalkalmazás

$U_0 = 230$ V, $I_a = 100$ A. Számítsd ki a Z_s legnagyobb értékét az egyszerűsített $Z_s \leq U_0/I_a$ feltétellel.

5. IAP-kihívás

Két azonos, 16 A névleges áramú kismegszakító közül az egyik B, a másik D karakterisztikájú. Magyarázd el, miért nem cserélhetők fel automatikusan csak azért, mert mindkettőre 16 A van írva.