

## 23. hét - Feladatlap

Mérési eredmények kiértékelése és hibakeresés

### 1. Tünet → lehetséges ok

| Tünet                      | Írj két lehetséges okot |
|----------------------------|-------------------------|
| Nincs PE-folytonosság      |                         |
| Zs megnőtt                 |                         |
| RCD váratlanul leold       |                         |
| Szigetelési állapot romlik |                         |

### 2. Számítás és következtetés

Egy áramkörben  $U_0 = 230\text{ V}$ . Korábban  $Z_s = 1,2\ \Omega$  volt, most  $Z_s = 2,4\ \Omega$ . Számítsd ki mindkét eset közelítő hibaáramát! Mit mutat a változás?

### 3. Hibakeresési sorrend

Tedd logikai sorrendbe: javítás; tünet rögzítése; ismételt ellenőrzés; megfelelő vizsgálat kiválasztása; lehetséges okok szűkítése; mérési eredmény értékelése.

### 4. RCD-eset

Az RCD csak egy adott fogyasztó csatlakoztatásakor old le. Írj három lehetséges magyarázatot. Melyik vizsgálattal kezdenél, és miért?

### 5. IAP-kihívás

Egy javítás után a berendezés már működik. Magyarázd el, miért nem tekintjük még befejezettnek a hibakeresést, amíg az érintett védelmi vizsgálatokat újra el nem végeztük.