

# 24. hét - Feladatlap

## Komplex hibavédelmi ellenőrzés és mérési jegyzőkönyv

Név: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

### 1. Tedd helyes sorrendbe!

RCD-vizsgálat; dokumentálás; szemrevételezés; PE-folytonosság; kiértékelés; szigetelésvizsgálat; hurokimpedancia/lekapcsolási feltétel.

### 2. Párosítás

- Megszakadt védővezető gyanúja: \_\_\_\_\_
- Nedvesség miatti szigetelési hiba: \_\_\_\_\_
- Automatikus lekapcsolás feltétele: \_\_\_\_\_
- Hibaáram-védelmi készülék működése: \_\_\_\_\_

### 3. Számítás

$U_0 = 230 \text{ V}$ ,  $Z_s = 2,6 \Omega$ . Számítsd ki:  $I_f \approx U_0/Z_s$ .

### 4. Kiértékelés

Megállapítható-e csak a kiszámított hibaáramból a védelem megfelelősége? Sorolj fel legalább három további szükséges adatot vagy feltételt!

### 5. Hibakeresési eset

A dugalj működik, a PE-folytonosság bizonytalan,  $Z_s$  megnőtt, az RCD TEST gombra lekapcsol. Írj logikus vizsgálati és javítási sorrendet!

### 6. Jegyzőkönyv

Sorolj fel legalább hat adatot, amelynek szerepelnie kell egy használható mérési jegyzőkönyvben!

## IAP-kihívás

**Miért veszélyes az a gondolat, hogy „a gép működik, tehát a villamos hálózat biztonságos”?**