

24. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Védővezető-folytonosság és szigetelési ellenállás mérése

Gyakorlati feladat

Cél: a PE-folytonosság és a szigetelési ellenállás mérési sorrendjének, biztonsági feltételeinek és dokumentálásának gyakorlása.

1. PE útvonal

Egy egyszerű elosztó-végáramkör rajzán jelöljétek a PE útját a PE síntől a fogyasztó fémházáig. Határozzátok meg a mérési pontokat.

2. Mérővezeték-kompenzáció

Zárjátok rövidre a mérővezetéseket, figyeljétek meg saját ellenállásukat, majd beszéljétek meg, hogyan torzítná ez a kis ellenállások mérését.

3. Szigetelés mérési előkészítés

Készítsetek ellenőrzőlistát: leválasztás, visszakapcsolás megakadályozása, feszültségmentesség ellenőrzése, érzékeny fogyasztók kezelése, mérési pontok.

4. Hibakeresés

Adott egy alacsony szigetelési ellenállású áramkör. Állítsatok fel logikus szakaszolási és hibakeresési sorrendet.

5. Jegyzőkönyv

Készítsetek mintatáblázatot: mérési hely, vizsgálat, műszer, mérési beállítás, mért érték, követelmény, minősítés, megjegyzés.

Értékelés

Biztonságos mérési sorrend • PE-folytonosság • mérővezeték-kompenzáció • szigetelés mérés • elektronikák védelme • hibakeresés • dokumentálás.