

25. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

RCD-vizsgálatok: kioldóáram, kioldási idő és működésellenőrzés

Gyakorlati feladat

Cél: az RCD-teszter beállításának, a kioldási idő és kioldóáram vizsgálatának, valamint az eredmények dokumentálásának gyakorlása.

1. Azonosítás

Olvassátok le egy RCD adattáblájáról a pólusszámot, névleges áramot, $I_{\Delta n}$ értéket és típust.

2. TEST próba

Végezzetek működéspróbát a TEST gombbal, majd fogalmazzátok meg, mit igazol és mit nem igazol ez a próba.

3. Kioldási idő

Állítsátok be a tesztet a vizsgált RCD adataihoz, végezzetek kioldási idő mérést, és rögzítsétek az eredményt.

4. Ramp teszt

Ha a műszer támogatja, mérjétek meg a tényleges kioldóáramot ramp funkcióval. Hasonlítsátok össze $I_{\Delta n}$ értékével.

5. Jegyzőkönyv

Rögzítsétek: hely, RCD típusa, I_n , $I_{\Delta n}$, vizsgálati mód, fázisszög, kioldási idő, ramp eredmény, minősítés, megjegyzés.

Értékelés

RCD azonosítás • TEST próba értelmezése • helyes műszerbeállítás • kioldási idő • ramp teszt • hibafelismerés • dokumentálás.