

29. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Komplex mérési és minősítési gyakorlat

Komplex mérési gyakorlat

Cél: egy kijelölt oktatási áramkör teljes vizsgálata és minősítése a szakmai munkafolyamat szerint.

1. Azonosítás és szemrevételezés

Rögzítsétek a hálózatrendszert, védelmi készülékeket, vezetékeket, PE/EPH kapcsolatokat és a látható hibákat.

2. Mérési terv

Írjátok fel a mérési sorrendet, a szükséges műszereket, a feszültségmentes és feszültség alatti vizsgálatokat, valamint a biztonsági lépéseket.

3. Mérések

Végezzétek el oktatói felügyelettel a PE-folytonosság, szigetelési ellenállás, hurokimpedancia és RCD vizsgálatát az adott berendezéshez megfelelő módon.

4. Értékelés

Minden eredmény mellé írjátok oda: mit bizonyít, milyen követelménnyel kell összevetni, és mi lehet a kedvezőtlen eredmény oka.

5. Minősítés és jegyzőkönyv

Készítsetek összesítő lapot: vizsgálat, mérési pont, műszer/beállítás, mért érték, követelmény, minősítés, hiba, javítás, visszamérés.

Vizsgálat	Mért érték	Minősítés
PE-folytonosság		
Szigetelés		
Zs		
RCD		

Értékelés

Munkabiztonság • helyes mérési sorrend • műszerhasználat • eredményértelmezés • minősítés • dokumentáció.