

8. hét - Gyakorlat

Kötődobozos elágazás kialakítása és ellenőrzése feszültségmentes gyakorló környezetben.

Gyakorlati feladat

Feladat: készíts egyszerű kötődobozos elágazást tanműhelyi körülmények között, feszültségmentes gyakorló áramkörön. A cél a rendezett vezetékvezetés, a szabályos kötés és az ellenőrzési sorrend gyakorlása.

Szükséges eszközök

Kötődoboz fedéllel, megfelelő keresztmetszetű gyakorló vezetékek, kötőelemek, blankoló, oldalcspő, csavarhúzó, jelölő, ellenőrző lap.

Munkamenet

Lépcső	Tanuló	Ellenőrzési pont
1. Előkészítés	A doboz, vezetékek és kötőelemek kiválasztása.	Megfelelő típus és elegendő hely.
2. Vezetékvezetés	Bejövő és elmenő vezetők rendezett elhelyezése.	Nincs felesleges keresztezés vagy feszülés.
3. Blankolás	A vezetők előkészítése a kötőelemhez.	A blankolási hossz megfelelő.
4. Kötés	A vezetők bekötése a kötőelembe.	Nincs kilógó elemi szál, a vezető stabil.
5. Zárás	Fedél felhelyezése.	A fedél nem nyomja a kötést.

Biztonsági szabály

A gyakorlat csak feszültségmentes, oktató által ellenőrzött környezetben végezhető. A kész munkát a tanuló nem helyezheti feszültség alá önállóan.

Értékelési szempontok

Rendezett vezetékvezetés; helyes blankolás; megfelelő kötőelem; mechanikailag stabil kötés; zárható doboz; tiszta munkavégzés; szóbeli indoklás.