

9. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat célja: Kapcsolók és nyomógombok érintkezőinek azonosítása multiméteres folytonosságméréssel, kizárólag feszültségmentes állapotban.

Szükséges eszközök

Multiméter folytonosságmérő funkcióval; NO nyomógomb; NC nyomógomb; egyszerű kapcsoló; lehetőség szerint váltóérintkezős kapcsolókészülék; mérővezetékek.

1. Biztonsági előkészítés

A vizsgált készülékeket válaszd le minden feszültségforrásról. Ellenőrizd, hogy a mérés kizárólag feszültségmentes alkatrészen történik.

2. Multiméter ellenőrzése

Állítsd a műszert folytonosságmérésre. Érintsd össze a mérőcsúcsokat, és ellenőrizd a műszer jelzését.

3. NO nyomógomb vizsgálata

Mérd meg az érintkezőt alaphelyzetben, majd benyomott állapotban. Jegyezd fel, mikor van folytonosság.

4. NC nyomógomb vizsgálata

Ismételd meg a mérést. Hasonlítsd össze az eredményt az NO nyomógommbal.

5. Kapcsoló vizsgálata

Mérd meg a kapcsoló két állását. Figyeld meg, hogy a kapcsoló elengedés után megtartja-e az állapotát.

6. Váltóérintkező vizsgálata

Azonosítsd a közös kapcsot és a két kapcsolt kapcsot. Mérd meg mindkét kapcsolóállást, és készíts egyszerű táblázatot arról, mely kapcsok között van folytonosság.

Mérési jegyzőkönyv

Készülék | Alaphelyzet | Működtetett állapot | Érintkező típusa

1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____

Értékelés

Írd le röviden, miből lehetett biztosan eldönteni, hogy egy érintkező NO vagy NC. Mi a legfontosabb különbség a nyomógomb és a tartós kapcsoló között?

IAP-kihívás: Azonosíts egy ismeretlen kapcsolókészüléket kizárólag multiméterrel. Ne a feliratából indulj ki: a mért állapotok alapján határozd meg a működését.