

8. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Vezeték- és kábelminták szerkezeti vizsgálata feszültségmentes, oktatási célú mintákon.

Szükséges eszközök

Különböző vezeték- és kábelminták, blankolófogó vagy oktató által előkészített metszetek, tolómérő, nagyító, jegyzőkönyv.

1. Külső vizsgálat

Vizsgáld meg a minták külső köpenyét, feliratait, érszámát, színeit és hajlékonyságát. Jegyezd fel a különbségeket.

2. Belső szerkezet

Az oktató által előkészített mintán azonosítsd a vezető eret, érszigetelést, esetleges kitöltőt, árnyékolást és külső köpenyt.

3. Tömör és sodrott ér

Hasonlíts össze tömör és sodrott vezetőt. Vizsgáld meg hajlékonyságukat és szerkezetüket. Ne végezz felesleges ismételt hajlítást, amely a mintát károsíthatja.

4. Jegyzőkönyv

Minta	ÉR	Szigetelés	Köpeny	Jellemző felhasználás
1.				
2.				
3.				

5. Sérülések felismerése

Az oktató által biztosított selejt mintákon keress repedést, elszíneződést, megégést, bevágást vagy más mechanikai sérülést. Írd le, milyen veszélyt jelenthetnek.

Biztonság: Csak biztosan feszültségmentes, oktatási célra kijelölt mintát bonts vagy vizsgálj. Üzemelő vezetéket, kábelt megbontani tilos.

IAP-kihívás

Válassz ki egy ismeretlen mintát, és kizárólag a látható szerkezeti jellemzők alapján készíts rövid 'azonosító lapot': ér felépítése, érszám, szigetelés/köpeny, hajlékonyság és feltételezett alkalmazási terület.