

16. hét - Gyakorlati lap

Téma: Szakaszoló, földelőkapcsoló és biztonságos kapcsolási sorrend

Cél

A tanuló tudja felismerni a szakaszoló és földelőkapcsoló funkcióját, értelmezze a reteszeléseket, és legyen képes biztonságos kapcsolási sorrendet összeállítani.

1. Készülékfelismerés

Kapcsolási rajz, oktatási panel vagy fénykép alapján jelöld meg a megszakítót, szakaszolót és földelőkapcsolót. Írd mindegyik mellé az elsődleges feladatát.

2. Kapcsolási sorrend

Művelet	Sorrend kikapcsoláskor	Sorrend visszakapcsoláskor
Megszakító		
Szakaszoló		
Feszültségmentesség ellenőrzése		
Földelőkapcsoló		

3. Reteszelési feladat

Fogalmazd meg legalább négy reteszelési feltételt egy középvezettségű mező megszakítója, szakaszolója és földelőkapcsolója között.

4. Hibás művelet elemzése

Eset: a kezelő megpróbálja bekapcsolni a földelőkapcsolót, miközben a szakaszoló zárt. Írd le, miért veszélyes a művelet, és melyik reteszelésnek kell megakadályoznia.

5. Állapotellenőrzés

Készíts ellenőrzőlistát egy szakaszoló vizsgálatához: érintkezők, szigetelők, rudazat, hajtás, helyzetjelzés, segédérintkezők és reteszelések.

Biztonsági megjegyzés

A feladat kizárólag oktatási célú, feszültségmentes modellen, kapcsolási rajzon vagy szimuláción végezhető. Valós közép- vagy nagyfeszültségű kapcsolási művelet csak arra jogosult személy által, jóváhagyott kapcsolási utasítás szerint végezhető.