

31. hét

Összetett elektrotechnikai alkalmazások - fogyasztói hálózat komplex vizsgálata

Feladatlap - 31. hét

1. Sorold fel egy egyszerű fogyasztói hálózat legalább hat fontos elemét!
2. Egy 400 V-os háromfázisú fogyasztó $P = 15 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,88$. Számítsd ki a vonali áramot!
3. Írd le röviden a túlterhelés és a zárlat közötti különbséget!
4. $L1 = 23 \text{ A}$, $L2 = 11 \text{ A}$, $L3 = 16 \text{ A}$. Egy 5 A-es egyfázisú fogyasztót melyik fázisra helyeznél át a legterheltebb fázisról?
5. Nevezd meg legalább négy elemet, amely a hibavédelemhez kapcsolódik!
6. Állíts fel logikus vizsgálati sorrendet: mérés - szemrevételezés - kiértékelés - dokumentáció ellenőrzése - védelmi eszközök azonosítása.

IAP-kihívás: $P = 12 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$. Számítsd ki az áramot $\cos \varphi = 0,70$ és $\cos \varphi = 0,95$ esetén, majd írd le, mit jelent a különbség a hálózat számára.