

32. hét

Villamos hálózat hibakeresése - mérési eredményekből a hiba okáig

Feladatlap - 32. hét

1. Állítsd helyes sorrendbe: javítás - tünet rögzítése - célzott mérés - szemrevételezés - visszaellenőrzés - lehetséges okok felállítása.
2. Egy fogyasztónál terhelés nélkül 231 V, terhelés közben 199 V mérhető. Nevez meg legalább két lehetséges okot!
3. $L1 = 24 \text{ A}$, $L2 = 12 \text{ A}$, $L3 = 14 \text{ A}$. Mit állapítasz meg a terheléelosztásról, és mit vizsgálnál tovább?
4. Egy RCD az egyik fogyasztó bekapcsolásakor azonnal leold. Írj fel legalább három lehetséges vizsgálati irányt!
5. Háromfázisú rendszerben $L1-N = 250 \text{ V}$, $L2-N = 180 \text{ V}$, $L3-N = 260 \text{ V}$. Milyen hibára utalhat ez?
6. Miért kell a javítás után megismételni a releváns méréseket?

IAP-kihívás: Egy motor működésekor az egyik kapocskötés feltűnően meleg, miközben a motoráram nem lépi túl a névleges értéket. Milyen hibát keresnél, és milyen elv alapján?