

34. hét

Komplex fogyasztói hálózat vizsgálata - terhelés, védelem és energiahatékonyság

Feladatlap - 34. hét

1. Egy háromfázisú elosztó fázisáramai: $L1 = 30\text{ A}$, $L2 = 15\text{ A}$, $L3 = 17\text{ A}$. Értékelj a terheléselosztást, és javasolj beavatkozást!
2. Egy áramkör elején 231 V , a fogyasztónál terhelés alatt 211 V mérhető. Számítsd ki a feszültségesést voltban és százalékosan!
3. Egy háromfázisú fogyasztó adatai: $U = 400\text{ V}$, $I = 18\text{ A}$, $\cos \varphi = 0,75$. Számítsd ki az aktív teljesítményt!
4. Írd le röviden, milyen szempontokat vizsgálnál egy kismegszakító megfelelőségének ellenőrzésekor!
5. Sorolj fel legalább négy hibavédelmi elemet vagy mérési szempontot!
6. Egy gép napi 2 órát feleslegesen üresjár, felvett teljesítménye 4 kW . Mennyi energia takarítható meg 20 munkanap alatt?

IAP-kihívás: egyetlen mondat helyett készíts rövid diagnózist! Adatok: $L1 = 28\text{ A}$, $L2 = 14\text{ A}$, $L3 = 15\text{ A}$; $\cos \varphi = 0,70$; a legtovábbi fogyasztónál 208 V . Melyik három területet vizsgálnád elsőként?