

35. hét

Komplex hibadiagnosztika - mérési eredményekből javítási döntés

Feladatlap - 35. hét

1. Írd le a következő fogalmak közötti különbséget: hibajelenség, hibahipotézis, diagnózis!
2. Egy motor nem indul. Sorolj fel legalább öt lehetséges okot, mielőtt bármit szétszerelnél!
3. Egy háromfázisú motor kapcsain $L1-L2 = 400\text{ V}$, $L2-L3 = 0\text{ V}$, $L3-L1 = 400\text{ V}$. Mire gyanakodnál, és mit ellenőriznél következőként?
4. Üresjárásban 230 V , terhelés alatt 202 V mérhető egy fogyasztónál. Miért fontos ez az eltérés a diagnosztikában?
5. Egy kötés 30 °C -kal melegebb a mellette lévő azonos terhelésű kötésnél. Nevez meg két lehetséges okot!
6. Egy RCD rendszeresen leold egy adott gép bekapcsolásakor. Készíts rövid vizsgálati sorrendet!

IAP-kihívás: $L1 = 10\text{ A}$, $L2 = 9,8\text{ A}$, $L3 = 3,0\text{ A}$; az $L3$ csatlakozás meleg. Mi a legvalószínűbb vizsgálati irány, és melyik mérés erősítené meg a feltételezést?