

03. HÉT

FELADATLAP

Feszültségmentes munkavégzés és az 5 biztonsági szabály

ÉVFOLYAM	IDŐKERET	TÉMAKÖR
11.	1 tanóra / otthoni munka	Villamos biztonságtechnika

NÉV / OSZTÁLY / DÁTUM

Név: _____ Osztály: _____ Dátum: _____

1. Fogalmak - párosítás

Írd a megfelelő betűjelet a fogalom mellé!

- Leválasztás ____
 - Visszakapcsolás elleni biztosítás ____
 - Feszültségmentes állapot ellenőrzése ____
 - Földelés és rövidre zárás ____
 - Elhatárolás vagy letakarás ____
 - Munkakezdési ellenőrzőlista ____
- A) Megakadályozza, hogy valaki tévedésből visszakapcsoljon.
B) A közeli veszélyes részek elkülönítése a munkaterülettől.
C) A berendezés lekapcsolása minden lehetséges betáplálási pontról.
D) Sorrend, amely segít, hogy ne maradjon ki biztonsági lépés.
E) Megfelelő eszközzel igazoljuk, hogy nincs veszélyes feszültség.
F) Különleges esetekben alkalmazott védelmi lépés a veszélyes feszültség ellen.

2. Az 5 biztonsági szabály sorrendje

Írd le helyes sorrendben az 5 biztonsági szabályt!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3. Döntsd el: igaz vagy hamis!

- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A lekapcsolás önmagában minden esetben bizonyítja a feszültségmentességet.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A visszakapcsolás elleni biztosítás a téves visszakapcsolás ellen véd.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A feszültségmentes állapotot ellenőrizni kell.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A munkaterület azonosítása kihagyható, ha sietünk.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A szomszédos feszültség alatt álló részeket el kell határolni vagy le kell takarni.

4. Helyzetelemző táblázat

Egészítsd ki a táblázatot!

HELYZET	MI A HIBA?	HELYES INTÉZKEDÉS
„Ez lesz az” alapon lekapcsolt kismegszakító		
Nincs visszakapcsolás elleni biztosítás		
Nincs feszültségmentesség-ellenőrzés		
Szomszédos aktív részek nincsenek elhatárolva		

5. Rövid válaszok

Miért nem elegendő azt mondani, hogy „lekapcsoltam”?

Mit jelent a visszakapcsolás elleni biztosítás?

Miért kell az áramkört pontosan azonosítani?

6. IAP döntési feladat

SZITUÁCIÓ

Egy elosztóban több áramkör van. Javítás előtt egy tanuló lekapcsol egy kismegszakítót, majd mérés nélkül szerelni kezdene. Írd le, mi a szakmai hiba, és készíts biztonságos munkakezdési sorrendet.

Szakmai hiba:

Biztonságos sorrend:

ÖNELLENŐRZÉS

A válaszodban szerepeljen: leválasztás, visszakapcsolás elleni biztosítás, feszültségmentesség ellenőrzése, elhatárolás, munkakezdési ellenőrzőlista.