

16. hét - Áram-védőkapcsolók (RCD, RCBO) kiválasztása

Feladatlap • 16. hét

1. Alapfogalmak

Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelent a különbözeti áram!

2. Számítás

A fázisvezetőn 8,00 A folyik ki, a nullavezetőn 7,975 A tér vissza. Számítsd ki a különbözeti áramot amperben és milliamperben!

3. Jelölés

Magyarázd meg: 40 A / 30 mA, Type A, 2P.

4. RCD vagy RCBO?

Írd le legalább három különbségüket és egy-egy célszerű alkalmazási helyzetet!

5. Típusválasztás

Hasonlítsd össze az AC, A, F és B típust. Miért kell a fogyasztó gyártói előírását is ellenőrizni?

6. Hibakeresés

Egy RCD az egyik új fogyasztó csatlakoztatása után időnként leold. Sorolj fel legalább hat ellenőrzési pontot!

7. Nullavezető

Magyarázd el, miért okozhat problémát két külön RCD utáni N vezetők összekötése!

8. IAP-kihívás

Egy 40 A / 30 mA RCD mögött több elektronikus fogyasztó működik. Mit jelenthet, ha külön-külön egyik fogyasztó sem okoz leoldást, együtt azonban igen?