

16. hét - Feladatlap

Villamos fogyasztásmérés és a villanyóra

Név: _____ Dátum: _____

1. Mérőállás-különbség

a) Régi mérőállás: 8240,5 kWh; új: 8312,8 kWh. Fogyasztás = _____ kWh

b) Régi: 15 678,2 kWh; új: 15 745,9 kWh. Fogyasztás = _____ kWh

2. Energia számítása

a) 2 kW-os hőszugárzó 4 órán át működik. $E = ?$

b) 100 W-os lámpa napi 6 órát működik. Mennyi energiát fogyaszt 10 nap alatt?

c) 1500 W-os készülék 30 percig működik. $E = ?$ kWh

3. kW vagy kWh?

Írd a megfelelő mértékegységet!

Pillanatnyi teljesítmény: _____

Elfogyasztott energia: _____

Egy 2 kW-os készülék 3 órás fogyasztása: 6 _____

4. Impulzusállandó

Egy elektronikus mérőn 1000 imp/kWh szerepel. Mennyi energia tartozik 250 impulzushoz? _____ kWh

5. Gondolkodó feladat

Egy lakás mérőállása hétfőn 10 520,0 kWh, pénteken 10 548,0 kWh. Mennyi volt az energiafelhasználás? Ha az átlagos teljesítmény 0,7 kW lett volna, hány órányi működés felelne meg ennek?

IAP-MINIKIHÍVÁS

Fogalmazd meg saját szavaiddal egy mondatban: miért nem ugyanaz a kW és a kWh?