

15. hét - Gyakorlat

Készülékek teljesítményének és energiafogyasztásának vizsgálata

BIZTONSÁG

Hálózati feszültségen csak az oktató által biztosított, érintésvédelmileg megfelelő mérőeszközzel és kialakított mérőhelyen dolgozz. Ne bonts meg hálózati készüléket.

Szükséges eszközök

Különböző villamos készülékek adattáblái vagy képei; számológép; lehetőség szerint biztonságos fogyasztásmérő/wattmérő.

1. Adattábla-vizsgálat

Keress legalább három készüléken névleges teljesítményadatot. Írd fel a teljesítményt, és becsüld meg a napi használati időt.

Készülék	P [W]	Napi idő [h]	Napi energia [kWh]
1.			
2.			
3.			

2. Mérési feladat

Ha rendelkezésre áll biztonságos fogyasztásmérő: csatlakoztass egy kijelölt fogyasztót az oktató utasítása szerint. Olvasd le a pillanatnyi teljesítményt, majd hasonlítsd össze az adattáblán szereplő értékkel.

Készülék	Adattábla P [W]	Mért P [W]	Eltérés [W]

3. Következtetés

Melyik készüléknek a legnagyobb a teljesítménye? Melyik fogyasztó a legtöbb energiát egy nap alatt a becsült használati idővel? Miért nem elég csak a wattértéket nézni?

IAP-KIHÍVÁS

Keress egy olyan kis teljesítményű készüléket, amely hosszú üzemideje miatt havi szinten jelentős energiát fogyaszthat. Számítsd ki a becsült 30 napos fogyasztását.