

IAP - 18. hét - Gyakorlat

Cél

A frekvenciaváltó alapvető kezelési és paraméterezési logikájának megismerése.

Eszközök

- Frekvenciaváltó oktatópanel vagy szimulátor
- Aszinkron motor
- Motor adattábla
- Gyártói kézikönyv
- Megfelelő leválasztás és védelem

1. Motoradatok

Olvasd le a névleges feszültséget, áramot, frekvenciát, teljesítményt és fordulatszámot, majd keresd meg a megfelelő paramétereket.

2. Frekvencia

Állíts be vagy szimulálj 20, 30, 40 és 50 Hz alapjelet. Jegyezd fel a fordulatszám változását.

3. Rámpák

Hasonlíts össze két gyorsítási és két lassítási időt. Figyeld meg a hajtás viselkedését.

4. Forgásirány

A vezérlési funkcióval változtasd meg a forgásirányt, és figyeld meg a lassítás-újraindítás sorrendjét.

5. Hibakeresés

Szimulációban vizsgáld meg a túl rövid gyorsítás, túlterhelés vagy hibás motoradat következményét.

Biztonság

Lekapcsolás után várd ki a gyártó kisülési idejét. Bekötési munkát csak feszültségmentes és ellenőrzött állapotban szabad végezni.

IAP kihívás

Készíts ventilátorhajtás-paraméterlistát: motoradatok, minimum/maximum frekvencia, gyorsítási/lassítási idő, indítási parancs és frekvencia-alapjel forrása.