

29. hét

Háromfázisú teljesítménymérés és gyakorlati terhelésvizsgálat

Gyakorlat - mérési terv és terhelésvizsgálat oktatópanelen.

Cél

Fázisonkénti áram- és teljesítményadatok rögzítése, a terhelés szimmetriájának értékelése és egy kedvezőbb terheléelosztás megtervezése.

Mérési táblázat

Fázis	U [V]	I [A]	cos φ	P [W]
L1				
L2				
L3				

Feladatmenet

1. Azonosítsd a mérési pontokat.
2. Rögzítsd a három fázis áramadatait.
3. Határozd meg vagy olvasd le a teljesítménytényezőt.
4. Számítsd/mérd a fázisteljesítményeket.
5. Add össze az aktív teljesítményeket.
6. Értékeld a fázisterhelések eltérését.
7. Javasolj átrendezést az egyenletesebb terheléshez.

Mintavizsgálat: L1 = 16 A, L2 = 9 A, L3 = 13 A. Melyik fázisra helyeznél egy új 4 A-es egyfázisú fogyasztót?

Biztonság

A feladatot feszültségmentes modellen, szimulációban vagy erre kialakított oktatópanelen végezd. Valós háromfázisú hálózat mérését csak jogosult személy végezheti megfelelő mérőeszközzel.