

25. hét - Kapocslécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés

11. évfolyam • 73-75. óra • Ipari szerelvények szerelése

Tananyag

A kapocslécek, DIN-sínek és kábelcsatornák a rendezett, biztonságosan karbantartható ipari vezetékezés alapjai.

Kapocsléc és sorkapocs: rendezett csatlakoztatás, toldás, elosztás és mérési pont. Gyakori kivitelek: átmenő, PE, többszintes, leválasztó és tesztkapocs.

DIN-sín: a 35 mm-es kalapsín egységes rögzítést biztosít sorkapcsoknak, reléknek, mágneskapcsolóknak és más moduláris készülékeknek.

Vezetékelőkészítés: megfelelő blankolási hossz, sérülésmentes vezető, finomsodratú vezetéknél a kapocs és gyártói előírás szerinti érvéghüvely és megfelelő krimpelés.

Jelölés: a kapocs- és vezetékkazonosító kapcsolja össze a valós szerelést a rajzzal. A jelölés legyen tartós, olvasható és következetes.

Vezetékezési rend: kábelcsatorna használata, feszülésmentes vezetés, ésszerű hajlítás, hozzáférhető kapcsok és rendezett nyomvonal.

Ellenőrzés: vizuális vizsgálat, mechanikai stabilitás, folytonosságvizsgálat feszültségmentes állapotban és összevetés a kapcsolási rajzzal.

Tipikus hibák: laza kapocs, kilógó csupasz rész, szigetelés alá fogása, hibás érvéghüvely, hiányzó jelölés, zsúfolt kábelcsatorna és hiányzó végbak.

Összefoglalás: az ipari vezetékezés akkor jó, ha nemcsak működik, hanem áttekinthető, dokumentált, javítható és biztonságos.

Következő hét: 26. hét - Mágneskapcsolós motorindító áramkör - START-STOP, öntartás.