

31. hét - Gyakorlat

Buszrendszer felismerése és hibakeresése

Cél: a buszos rendszer eszközeinek azonosítása, a kommunikációs és teljesítményoldal elkülönítése, valamint egy egyszerű jelút és hibakeresési sorrend felépítése.

Szükséges eszközök

- buszos oktatópanel vagy szemléltető eszközök;
- busztápegység;
- nyomógomb/szenzor;
- kapcsolóaktor;
- jelzőlámpa vagy oktatási terhelés;
- multiméter;
- kapcsolási/topológiai rajz.

1. Eszközazonosítás

Keresd meg a busztápot, a kommunikációs csatlakozásokat, a kezelőszervet és az aktort. Külön jelöld a buszoldalt és a 230 V-os teljesítményoldalt.

2. Jelút

Kövess végig a nyomógomb parancsának útját az aktorig. Írd le, mely pontokon történik információátadás és mely ponton történik tényleges teljesítménykapcsolás.

3. Vizsgálati táblázat

Ellenőrzés	Várt eredmény	Tapasztalat	Következtetés
Busztáp			
Eszköz csatlakozás			
Nyomógomb parancs			
Aktor reakció			
Teljesítménykimenet			

4. Hibaszimuláció

- busztáp hiánya;
- megszakított kommunikációs vezeték;
- hibás eszköz-hozzárendelés;
- aktor teljesítményoldali hibája.

5. Dokumentáció

Készíts egyszerű topológiai rajzot, amelyen külön jelölöd a buszvezetékét, a készülékeket és a 230 V-os fogyasztói oldalt.

IAP-kihívás: Az aktor kézi gombbal kapcsolja a lámpát, de buszról nem működik. Legfeljebb öt ellenőrzéssel határold be a hiba helyét!