

32. hét - Gyakorlat

KNX eszközök és egyszerű funkció felépítése

Cél: KNX busztáp, nyomógomb/szenzor és kapcsolóaktor felismerése; busz- és teljesítményoldal elkülönítése; fizikai és funkcionális kapcsolatok értelmezése.

Szükséges eszközök

- KNX oktatópanel vagy szemléltető eszközök;
- KNX tápegység;
- KNX nyomógomb vagy szenzor;
- kapcsolóaktor;
- jelzőlámpa/oktatási terhelés;
- ETS-projekt vagy képernyőkép;
- multiméter és dokumentáció.

1. Eszközazonosítás

Azonosítsd a KNX tápegységet, a buszcsatlakozást, a nyomógombot és a kapcsolóaktort. Külön jelöld a KNX buszoldalt és a 230 V-os teljesítményoldalt.

2. Címek értelmezése

A rendelkezésre álló projektben keresd meg a nyomógomb és az aktor fizikai címét, majd azonosítsd azt a csoportcímet, amely a világítási funkciót összekapcsolja.

3. Funkció vizsgálata

- működtesd a nyomógombot;
- figyeld az aktor állapotjelzését;
- ellenőrizd a terhelést;
- ha elérhető diagnosztika, figyeld meg a buszüzenetet.

4. Vizsgálati táblázat

Ellenőrzés	Várt eredmény	Tapasztalat	Következtetés
Busztáp			
Nyomógomb elérhetősége			
Csoportcím			
Aktor reakció			
230 V kimenet			

5. Hibakeresési gyakorlat

- hiányzó busztáp;
- megszakított buszvezeték;
- hibás csoportcím-hozzárendelés;
- nem megfelelő paraméterezés;
- teljesítményoldali hiba.

6. Dokumentálás

Készíts egyszerű blokkvázlatot: KNX tápegység – busz – nyomógomb – kapcsolóaktor – 230 V-os lámpa. Írd mellé a fizikai cím és csoportcím szerepét.

IAP-kihívás: A nyomógomb és az aktor is elérhető a buszon, az aktor kézzel működik, de a nyomógomb parancsa nem kapcsolja. Legfeljebb öt logikai/diagnosztikai ellenőrzéssel határold be a hibát!