

33. hét - Gyakorlat

DALI világításvezérlés vizsgálata

Cél: a DALI busz, LED driver, vezérlő és lámpatest funkcióinak felismerése; egyedi, csoportos és broadcast parancsok értelmezése; egyszerű hibakeresés.

Szükséges eszközök

- DALI/DALI-2 oktatópanel vagy demonstrációs rendszer;
- DALI busztáp/application controller;
- DALI LED driverrek és lámpák;
- nyomógomb vagy érzékelő;
- konfiguráló/diagnosztikai szoftver, ha rendelkezésre áll;
- multiméter és kapcsolási dokumentáció.

1. Azonosítás

Keresd meg a hálózati tápoldalt, a DALI buszt, a busztápot, a control geart és a vezérlőeszközöket. Jelöld külön a 230 V-os és a DALI kommunikációs oldalt.

2. Vezérlési módok

- próbálj ki egyedi vezérlést;
- próbálj ki csoportparancsot;
- próbálj ki broadcast parancsot;
- ha elérhető, állíts be vagy hívj elő egy jelenetet.

3. Vizsgálati táblázat

Vizsgálat	Várt eredmény	Tapasztalat	Következtetés
Broadcast			
Egyedi cím			
Csoport			
Jelenet			
Állapotlekérdezés			

4. Hibaszimuláció

- egy lámpa kimarad a csoportból;
- hibás jelenetérték;
- DALI busz megszakítása;
- egy driver hálózati tápjának hiánya.

5. Hibakeresés

A hibát mindig úgy szűkítsd, hogy először eldöntöd: teljesítményoldali vagy kommunikációs problémáról van-e szó. A broadcast teszt különösen hasznos annak megállapítására, hogy a címzés/csoportosítás vagy maga a készülék a hibás.

6. Dokumentáció

Készíts blokkvázlatot egy tanterem 12 DALI lámpatestéről két világítási csoporttal, egy jelenlétérzékelővel és egy fényérzékelővel. Adj legalább három jelenetet.

IAP-kihívás: A 12 lámpából 4 nem reagál a „Vetítés” jelenetre, de broadcast 100% parancsra működik. Legfeljebb öt ellenőrzési lépésben határold be a hibát!