

22. hét - Gyakorlat

Hibavédelmi vizsgálatok felismerése és dokumentálása

Biztonság: a hallgatói gyakorlat feszültségmentes oktatási modellen, demonstrációs mérőhelyen vagy előre megadott mérési adatokkal történjen. Üzemi hálózaton végzett vizsgálatot csak megfelelő képesítéssel és eljárással szabad végezni.

1. Szemrevételezés

Az oktatási panelen keress jelölési, kötési vagy mechanikai hibákat. Jegyezd fel, mit találtál és miért lehet fontos.

2. PE-folytonosság - feszültségmentes modellen

Ellenőrizd a kijelölt PE-sín és a fém készülékház közötti folytonosságot. Hasonlíts össze egy ép és egy szándékosan megszakított oktatási ágot.

Mérési pont	Ép modell	Hibás modell	Következtetés
PE-sín → ház			
PE-sín → védőkapocs			

3. Mérési jegyzőkönyv gyakorlása

Kapj három előre megadott mérési eredményt. Írd mellé: mérés megnevezése, mérési pont, eredmény, rövid értékelés. A cél a pontos dokumentálás gyakorlása.

4. Melyik mérés kell?

Az oktató hibát mond: 'szakadt PE', 'romló szigetelés', 'túl nagy Zs', 'RCD működési probléma'. Válaszd ki, melyik vizsgálat adhat közvetlen információt az adott hibáról.

IAP-kihívás

Egy áramkör minden fogyasztója működik. Bizonyítsd szóban, hogy ebből még nem következik a hibavédelem megfelelősége. Legalább négy külön ellenőrzési szempontot használj.