

23. hét - Gyakorlat

Hibakeresési logika feszültségmentes oktatási modellen

Biztonság: a gyakorlat szándékosan kialakított oktatási hibákkal, feszültségmentes modellen vagy előre megadott mérési eredményekkel történjen. Valós üzemi berendezésen a hibakeresés csak megfelelő képesítéssel végezhető.

1. Négy hibakártya

Az oktató készítsen négy esetet: szakadt PE; laza védővezető-kötés; hibás N-PE összekötés; romló szigetelést jelző mérési adat. A tanuló minden esetben válassza ki a megfelelő vizsgálati irányt.

2. Hibafa készítése

Készíts egyszerű hibafát az 'RCD leold' tünethez. Első szinten legalább három lehetséges ok szerepeljen, majd mindegyikhez írd meg ellenőrzési lépést.

3. Zs-változás értelmezése

Állapot	Zs	If 230 V mellett	Következtetés
A	1,0 Ω		
B	2,0 Ω		
C	4,0 Ω		

4. Javítás utáni ellenőrzés

Az oktató közölje: 'megtaláltuk a laza PE-kötést és kijavítottuk'. A csoport állítson össze rövid ellenőrzési tervet arra, hogyan igazolnák a javítás eredményét.

IAP-kihívás

Versenyfeladat: két csoport ugyanazt a hibajelenséget kapja. Az nyer, amelyik kevesebb, de logikusan indokolt vizsgálati lépéssel jut el a valószínű hibaokig - találgatás és felesleges alkatrészcserek nélkül.