

24. hét - Gyakorlat

Komplex hibavédelmi ellenőrzés oktatópanelen

Kizárólag feszültségmentes oktatópanelen, szimulált hibákkal és/vagy előre megadott mérési eredményekkel.

Cél

Teljes diagnosztikai folyamat gyakorlása: szemrevételezés → mérési terv → eredmények → hibafeltételezés → javítás → visszaellenőrzés → jegyzőkönyv.

1. állomás - Szemrevételezés

Keressetek legalább öt ellenőrzési pontot: vezetőazonosítás, kötések, PE/N szétválasztás, készülékfeliratok, mechanikai sérülés.

2. állomás - Hibakártyák

- A: megszakított PE
- B: laza PE-kötés
- C: hibás N-PE összekötés az RCD után
- D: romló szigetelési állapot

Minden hibánál nevezzétek meg az elsődleges és a megerősítő vizsgálatot.

3. állomás - Zs és hibaáram

Zs	U0	If $\approx$ U0/Zs
1,0 Ω	230 V	_____ A
2,0 Ω	230 V	_____ A
2,6 Ω	230 V	_____ A
4,0 Ω	230 V	_____ A

4. állomás - Komplex eset

A fogyasztó működik; PE-folytonosság nem megfelelő; Zs = 3,8 Ω ; az RCD TEST gombja működik. Készítsetek hibafát, majd adjátok meg a következő három szakmailag indokolt lépést.

5. állomás - Javítás utáni ellenőrzés

A hibás PE-kötést kijavították. Írjátok le, mely vizsgálatokat kell megismételni és miért.

IAP-kihívás

Melyik csapat tudja a hibát a legkevesebb, de minden lépésében indokolt vizsgálattal behatárolni? Találgatás és véletlenszerű alkatrészcsere nem ér pontot.