

15. hét - Kismegszakítók és karakterisztikák (B-C-D)

Feladatlap • 15. hét

1. Alapfogalmak

Írd le röviden a termikus és az elektromágneses kioldás feladatát!

2. Jelölések

Magyarázd meg a következő jelöléseket: B10, B16, C16, C20, D16!

3. Számítás

Számítsd ki a gyors mágneses kioldás jellemző tartományát B16, C16 és D16 esetén!

4. Döntési helyzet

Egy motor indításakor rövid ideig 90 A folyik, üzemi árama 11 A. B16 és C16 közül melyiknél valószínűbb a nem kívánt azonnali kioldás? Indokold!

5. Hibakeresés

Egy dugalj áramkör B16 kismegszakítója időnként leold. Sorolj fel legalább öt ellenőrzési pontot, mielőtt bárki más karakterisztikájú készüléket építene be!

6. Készülékadatok

Egy valós kismegszakítóról jegyezd fel: gyártó, típus, pólusszám, karakterisztika, névleges áram, névleges feszültség, megszakítóképesség.

7. Összehasonlítás

Készíts 3 soros táblázatot B, C és D karakterisztikáról: mágneses kioldási tartomány + tipikus terhelési jelleg.

8. IAP-kihívás

Egy C10 kismegszakító gyors mágneses kioldási tartománya mekkora? Mit mondhatunk egy 65 A-es rövid idejű áramról? Miért nem lehet a pontos kioldási időt pusztán ebből az egy adatból megmondani?