

ÁVK (FI-relé) - Feladatlap

28. hét • Hibaáram, jelölések és életvédelem

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
Normál üzemben a be- és kifolyó áram ____.	
A 30 mA jelölés a névleges ____ jelenti.	
A működés ellenőrzésére a ____ gomb szolgál.	
Az ÁVK a kismegszakítót nem ____.	

2. Feladat - Olvasd le a készüléket!

Felirat	Leolvasott érték	Jelentés
In		
IΔn		
Pólusszám		
T / TEST		
Típusjel		

3. Feladat - Melyik védelem?

Hibajelenség	Kismegszakító	ÁVK	Mindkettő lehetséges
Tartós túlterhelés	☐	☐	☐
Fázis-nulla zárlat	☐	☐	☐
Áram szivárog a készülék fémháza felé	☐	☐	☐
Sérült készülék nagy hibaárammal	☐	☐	☐

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
Az ÁVK minden túláram ellen véd.		
A TEST gombbal biztonságosan ellenőrizhető a kioldás.		
A 30 mA a készülék névleges terhelőárama.		
Az ÁVK kioldhat szigetelési hiba miatt.		

ÁVK (FI-relé) - Feladatlap

28. hét • Helyzetértékelés és hibakeresés

5. Feladat - Áramkülönbség

I _{be}	I _{ki}	I _Δ	Leoldhat-e 30 mA-es ÁVK?
5,000 A	4,990 A		
8,000 A	7,960 A		
2,300 A	2,300 A		

6. Feladat - Helyzetek

Helyzet	Lehetséges ok	Helyes első lépés
Mosógép indításakor leold az ÁVK.		
Eső után a kültéri kör leold.		
A TEST gomb megnyomására nem old le.		
Több készülék együttesen időnként leoldást okoz.		

7. Feladat - Kismegszakító vagy ÁVK?

Írd le röviden, miben különbözik a két készülék érzékelt hibája és védelmi feladata!

Készülék	Mit érzékel?	Mit véd?
Kismegszakító		
ÁVK		

8. Rövid magyarázat

Miért nem szabad az ÁVK működését szándékos áramütéssel vagy vezeték földhöz érintésével kipróbálni?
