

Unidad didáctica 1: INSTALACIÓN DE ENLACE

<i>Instalación de enlace</i>	Ficha nº: 2
------------------------------	--------------------

- 1. Realiza los cálculos de una derivación individual, así como las secciones, protecciones tubos, etc. del cuadro de servicios generales de un edificio de viviendas y dibuja el esquema unifilar del mismo. Los datos son los siguientes:**

Ascensor	Alumbrado	Bases de enchufe	Piscina	Grupo de presión	Telecomunicaciones
5 personas, velocidad de 1 m/s y 400 kg de carga.	Iluminación con lámparas fluorescentes ⁽¹⁾ , siendo la superficie total de espacios comunes de 120 m ² .	Se colocarán dos bases de enchufe, una en el cuarto de contadores y otra en el vestíbulo del edificio, siendo la potencia total de 3,5 kW.	El edificio consta de una piscina de 270 m ³ .	Bomba de elevación de aguas de 1,5 kW.	Previsión de potencia de 1.000 W.

⁽¹⁾ Al ser alumbrado fluorescente se multiplicará la potencia por 1,8.

- 2. Consulta la tabla 1 de la ITC-BT-15 y obtén el ancho que debe tener el conducto de obra de fábrica que alojará los tubos de las derivaciones individuales de un edificio. Dicho conducto partirá de la centralización de contadores con forma vertical, y en él se introducirán los tubos necesarios para los cables de alimentación de las 14 viviendas, siendo la profundidad del mismo de 15 cm.**