

Unidad didáctica 1: INSTALACIÓN DE ENLACE

Instalación de enlace

Ficha nº: 5

Un edificio de viviendas consta de 5 plantas con 3 viviendas por planta, de las cuales las viviendas A y B son de grado elevado de 9.200 W y la vivienda C de grado básico de 5.750 W, siendo sus datos los siguientes:

- La iluminación común se realizará con lámparas fluorescentes. Las zonas comunes se componen de un vestíbulo de 30 m², un cuarto de contadores de 8 m², y una superficie total de escalera y rellanos de 98 m².
- El ascensor es de 5 personas, velocidad de 0,63 m/s y 400 kg de carga.
- Se prevé para los servicios de telecomunicaciones una potencia de 980 W y de 3,2 kW para una base de enchufe.
- En la planta baja se ubican dos locales comerciales con una superficie de 250 m² y 270 m² respectivamente.
- El garaje se ubica en el sótano, siendo su superficie de 680 m².
- Las longitudes en metros de las derivaciones individuales de las viviendas son las siguientes:

1ºA	1ºB	1ºC	2ºA	2ºB	2ºC	3ºA	3ºB	3ºC	4ºA	4ºB	4ºC	5ºA	5ºB	5ºC
10	12	18	14	16	22	18	20	26	22	24	30	26	28	36

Los esquemas mostrados en la figura 8.26 representan los planos del vestíbulo, escalera y rellanos en cada una de las plantas. Se pide:

- Determinar el tipo de conductor de la LGA así como la sección del mismo.
- Establecer el calibre y tipo de fusibles de la CGP.
- Calcular la potencia de los servicios generales así como su derivación individual, y dibujar el esquema unifilar de dicho cuadro sabiendo que éste se ubica en el cuarto de contadores a 1,7 m de la centralización.
- Realiza una tabla con las secciones y tipos de conductores de las derivaciones individuales de las viviendas, así como el calibre del fusible de seguridad de cada una de ellas.

