第 7 章　输入/输出系统

7.1 I/O 系统基本概念

1.【P293】在微型机系统中, I/O 设备通过 (　) 与主板的系统总线相连接。

A. DMA 控制器　　B. 设备控制器　　C. 中断控制器　　D. I/O 端口

2.【P293】显示汉字采用点阵字库, 若每个汉字用 16×16 的点阵表示, 7500 个汉字的字库容量是 (　)

A. 16KB　　B. 240KB　　C. 320KB　　D. 1MB

3.【P293】CRT 的分辨率为 1024×1024 像素, 像素的颜色数为 256, 则刷新存储器的每单元字长为 (　), 总容量为 (　)

A. 8B, 256MB　　B. 8bit, 1MB　　C. 8bit, 256KB　　D. 8B, 32MB

4.【P293】【2010 统考真题】假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现, 若要求显示分辨率为 1600×1200, 颜色深度为 24 位, 帧频为 85Hz, 显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕, 则需要的显存总带宽至少约为 (　)

A. 245Mb/s　　B. 979Mb/s　　C. 1958Mb/s　　D. 7834Mb/s

7.2 I/O 接口

1.【P297】在统一编址的方式下, 区分存储单元和 I/O 设备是靠 (　)

A. 不同的地址码　　B. 不同的地址线　　C. 不同的控制线　　D. 不同的数据线

2.【P297】下列功能中, 属于 I/O 接口的功能的是 (　)

I.　数据格式的转换　　II.　I/O 过程中错误与状态检测

III. I/O 操作的控制与定时　　IV. 与主机和外设通信

A. I 和 IV　　B. I、III 和 IV　　C. I、II 和 IV　　D. I、II、III 和 IV

3.【P297】下列关于 I/O 端口和接口的说法中, 正确的是 (　)

A. 在统一编址方式下, 对主存单元和 I/O 端口的存储保存措施是独立的

B. 在统一编址方式下, 主存单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的

C. 在独立编址方式下, 主存单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的

D. 在独立编址方式下, CPU 需要设置专门的输入/输出指令访问 I/O 端口

4.【P297】下列属于 I/O 接口中寄存器的有 (　)

I.　指令寄存器　　II.　控制寄存器

III. 状态寄存器　　IV. 地址寄存器

V.　数据缓冲寄存器

A. I、II、III 和 V　　B. II、III 和 IV　　C. II、III 和 V　　D. II、III、IV 和 V

5.【P297】I/O 的编址方式采用统一编址方式时, 进行输入/输出的操作的指令是 (　)

A. 控制指令　　B. 访存指令　　C. 输入/输出指令　　D. 都不对

6.【P297】下列关于 I/O 指令的说法中, 错误的是 (　)

A. I/O 指令是 CPU 系统指令的一部分

B. I/O 指令是机器指令的一类

C. I/O 指令反映 CPU 和 I/O 设备交换信息的特点

D. I/O 指令的格式和通用指令的格式相同