大规模集成电路设计课程期末复习材料

(2024 年 11 月 4 日)

第 1 部分 填空题

1. 所谓集成电路，是指采用半导体工艺，把一个电路中所需的二级管管、晶体管、电阻、电容和电感等元件连同它们之间的电气连接在一块或几块很小的半导体晶片或介质基片上异同制作出来，形成完成电路后，然后封装在一个管壳内，称为具有特定电路功能的微型结构。
2. 专业术语缩写：ASIC,Application Specific Integrated Circuits，ASSP,Application Specific Standard Products，LSI,Large Scale Integrated Circuits
3. 同时缩小沟道长度 L、栅氧化层厚度 t_{ox} 和栅极宽度 W，可以保持栅源间电流不变的前提下减小器件面积，提高电路集成度，因此缩短 MOSFET 尺寸是 VLSI 发展的趋势。
4. 大规模集成电路的设计流程包括：需求分析、系统设计、体系结构设计、功能设计、逻辑设计、可测性设计、版图设计等。
5. 需求规格详细描述系统顾客或用户所关心的内容，包括量产规模及必须满足的弹性设计需求，系统规格定义系统边界及系统与环境相互作用的信息，在这个规格中，系统以黑盒子的方式体现出来。
6. 根据硬件化的目的（高性能化、小型化、低功耗化、降低成本、知识产权保护等）、系统规模/性能、量产规模、弹性设计要求、开发周期等确定实现方法。
7. 体系结构设计的三要素为：建模、探索、细化。
8. 高位综合是指从算法级描述自动生成 RTL 级描述的过程，与人工设计相比，高位综合不仅可以尽可能地缩短开发周期，而且可以生成在面积、性能、工号等方面表现出色的电路。
9. 逻辑综合就是将 RTL 描述变换为门电路，根据面积或延迟进行最优化，并进行特定工艺单元库映射的过程。
10. 构造化法是目前可测性设计的主要方法，可以细分为：扫描测试法、边界扫描测试法、内建自测试法、静止电源电流法。
11. D-FF 逻辑综合在推断 RTL 部品时，将值的变化通过时钟触发的信号推断为 Latch，将与时钟无关但某个条件下保持值不变的信号推断为，将某个条件下生成‘Z’的信号推断为三状态门，将其它的推断为组合电路
12. 布局布线的步骤分为：布图规划、电源布线、布局（设计）、时钟布线、布线（设计）等。
13. 为了进行时序验证、功耗验证、信号完整性验证及电子迁移性验证，需要从版图结果中提取布线寄生参数。

第 2 部分 选择题

1. （**ABD**）集成电路进入纳米尺寸时代后，将面临的主要挑战是：A.漏电流增大导致总功耗增加；B.栅氧化层厚度接近物理极限；C.电路规模增大导致动态功耗增加；D.配线延迟不能相应降低从而影响性能；
2. （**BD**）以下哪几项是集成电路制作工艺：A.SOP；B.BCD；C.BMOS；D.CMOS；E.BiMOS；F.BCG
3. （**D**）MOSFET 的温度特性体现为：D.温度升高，载流子迁移率下降，跨导下降，阈值电压下降
4. （**ACD**）关于 CMOS 反相器，以下描述中哪些是正确的：A.$V_{th} \le V_i \le \frac{1}{2}V_{dd}$，NMOS 导通，等效于电流源，PMOS 等效于非线性电阻；B. $V_i \approx \frac{1}{2}V_{dd}$，NMOS 和 PMOS 都处于饱和区，等效于非线性电阻；C. $\frac{1}{2}V_{dd} \le V_i \le \frac{1}{2}V_{dd} + V_{tp}$，PMOS 导通，等效于电流源，NMOS 等效于非线性电阻；D. $V_i \ge V_{dd} + V_{tp}$，NMOS 导通，PMOS 截止
5. （**ABCD**）以下哪些描述符合通用性设计七原则：A.无论使用者的经验、文化水平、语言技能、使用时的注意力集中程度如何，都能容易地理解设计物的使用方式；B.设计物对于不同能力的人们来说都是有用而适合的；C.提供合适的尺度和空间以便于接近、到达、操控和使用，无论使用者的生理尺寸、体态和动态；D.设计物应该降低由于偶然动作和失误而产生的危害及负面后果
6. （**ABCE**）以下哪些为微处理器 IP 必须具备的功能：A.Fetch; B.Decode; C.Execute; D.Encode; E.Writeback; F.Compile
7. （**ABD**）以下关于设计抽象度的描述中，哪些是正确的：A.算法级描述决定系统的实施方式（体系结构、算法）；B.门级描述是基于基本元件（AND/OR/NOT/FF 等）的电路设计；C.门级描述决定硬件的处理方式（数据电路与控制电路）；D.RTL 描述包括时钟级的时序设计
8. （**D**）以下描述比较不同抽象度设计的仿真速度，正确的是：D.算法级>RTL 级>门级
9. （**BCD**）以下关于逻辑综合的描述，哪些是正确的：A.逻辑综合的结果是唯一的；B.逻辑综合技术可以分为生成顺序电路和生成组合电路两类；C.布尔逻辑公式的简化一般与制造工艺无关；D.同一逻辑可以由多种电路实现，逻辑综合则选择与面积、延迟、时间、功耗等要求最接近的电路
10. （**AC**）以下问题描述中，哪些有可能通过可测性设计发现：A.制造误差；B.性能问题；C.制造故障；D.功能未满足顾客的要求
11. （**ABD**）以下关于可测性设计的描述，哪些是正确的：A.可测性设计就是在设计阶段考虑测试因素，牺牲

一部分芯片面积换得测试的容易化；B.可测性设计使用自动生成工具（ATPG），易于生成故障覆盖率高的测试模块；C.可测性设计由于增加了设计负荷，将一定导致芯片整体开发成本的增加；D.可观察性与课控制性是衡量可测性设计的两个尺度

12. （**ABCD**）以下描述与可靠性设计的设计制约相关，哪些是正确的：A.禁止使用循环组合电路；B.FF 的时钟信号必须能够从外部端口直接控制；C.FF 的复位信号必须能够从外部端口直接控制；D.扫描测试时，RAM 和内核需要分开进行设计
13. （**ABC**）在以下关于内建自测试法的描述中，哪些是正确的：A.由于内嵌测试模式发生器，不需要额外生成测试模式；B.由于只输出 GO/NOGO，故障分析很困难；C.由于内嵌测试输出评估部，不需要高价测试设备，可以降低成本；D.不可用于 Burn-In 测试
14. （**BCD**）SOC 设计采用基于 IP 分离的可测性设计，具体的实现手段有：A.Distributed BIST；B.Direct Access；C.Test Bus；D.Boundary Scan
15. （**ABCD**）以下时间因素中，会对电路最终的工作频率产生影响的有：A.clock skew；B.组合电路的最大延迟；C.FF 的 Setup 时间；D.FF 的 hold 时间
16. （**ABCD**）以下术语版图设计的验证科目有：A.DRC；B.LVS；C.时序验证；D.信号完全性
17. （**ACD**）在以下关于布局布线算法的描述中，哪些是正确的：A.是一种高速计算近似值的算法；B.是在实际可行的时间内计算布局布线最优解的算法；C.是求局部最优解的算法；D.为了让近似值接近最优解，有必要改变执行条件（初解、控制参数）多次进行重新计算
18. （**ABCD**）在以下关于布局布线的描述中，哪些是正确的：A.布线分全局布线与详细布线两个阶段，决定布线途径；B.当某个布线变为不可能时，确定并拆除称为其障碍物的布线群，进行重新布线，使其不再成为其它布线的障碍；C.基于阶层的布局设计包括自顶向下的布图规划和自下向上的模块布局；D.自顶向下的布图规划包括对阶层模块进行面积预估、确定 aspect 比、放置模块及模块同时间制约的分割
19. （**ABCD**）以下术语光刻工艺的是：A.光刻胶涂覆；B.曝光；C.显影；D.腐蚀
20. （**ABCD**）以下为封装外型的为：A.DIP；B.QFP；C.BGA；D.CSP