

Инструкция пользователя

Работа у шкафа: вход, получение и сдача ключей

Программно-аппаратный комплекс «Ключница»

Стартовый экран (до входа)

Первый экран у шкафа, доступный без входа в систему. Отсюда начинается любая работа с ключницей.

- «Авторизация» — вход по личной RFID-метке.
- «Просмотр выданных ключей» — список выданных ключей без входа.
- «Сдать по секретному коду» — сдача ключа по коду от администратора.

Подсказка. Если метки нет, ключ можно сдать по секретному коду, а список выданных — посмотреть без входа.

Вход в систему по RFID

Экран входа. Приложите личную RFID-карту или брелок к считывателю.

- Метка зарегистрирована — откроется главное меню сотрудника.
- Метка не распознана — обратитесь к администратору для регистрации.
- «Назад» — возврат на стартовый экран.

Подсказка. Прикладывайте метку плотно к считывателю и удерживайте до отклика.

Главное меню (после входа)

Меню сотрудника после успешного входа. Отсюда доступны основные действия с ключами.

- «Взять ключ» — список доступных вам ключей.
- «Сдать ключ» — список ключей, которые вы держите.
- «Просмотр выданных ключей» — общий список по всем сотрудникам.
- «Выход» — завершение сеанса.

Подсказка. При долгом бездействии программа сама завершит сеанс — таймаут задаёт администратор.

Взять ключ

Экран выбора ключа для получения. Показаны плитки помещений/ключей, к которым у вас есть доступ.

- Нажмите нужную плитку либо приложите RFID-метку этого ключа к считывателю.
- Соответствующая ячейка шкафа откроется, ключ закрепится за вами.
- Заберите ключ и закройте ячейку — замок закроется автоматически через несколько секунд.

Подсказка. Если ключей много, листайте страницы кнопками «Предыдущая» / «Следующая».

Сдать ключ

Экран сдачи ключа. Показаны только те ключи, которые сейчас числятся за вами.

- Выберите ключ из списка.
- Появится сообщение «Поднесите ключ к общему RFID-считывателю».
- Приложите метку на самом ключе (не личную карту) — откроется нужная ячейка.
- Положите ключ в ячейку и закройте её.

Подсказка. Сдача всегда идёт по метке ключа: сначала выбор ключа, затем считывание его RFID.

Сдача по секретному коду (без входа)

Способ сдать ключ без личной метки — по коду, который выдал администратор для конкретного ключа.

- На стартовом экране нажмите «Сдать по секретному коду».
- Введите код и при необходимости выберите ключ.
- Поднесите RFID-метку ключа к считывателю.
- Положите ключ в открывшуюся ячейку.

Подсказка. Код привязан к конкретному ключу. Если он не подходит — уточните актуальный код у администратора.

Просмотр выданных ключей

Список ключей, которые сейчас на руках, с указанием пользователя. Доступен и до входа (со стартового экрана), и после входа из главного меню.

- Можно листать страницы, если записей много.

Подсказка. Это просмотр без действий — взять или сдать ключ отсюда нельзя.

Сообщение «Неверная ячейка»

Появляется, если ключ взят или положен не в ту ячейку, которую открыла система.

- Выполните действие именно в указанной ячейке.
- Экран закроется сам, когда всё сделано правильно, либо по таймауту.

Подсказка. Если ячейка упорно не та — сообщите администратору: возможно, рассинхрон координат.