Instrução Técnica

Realizar Manutenção em Iluminação Pública

ENERGISA/GTCD-IT/Nº321/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Executar Serviços 7
5.2- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 19 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
PRE	Procedimento de Execução
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
GTCD	Gerência Técnica da Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Afrânio Cavalcante Falcão	Energisa Paraíba	afranio@energisa.com.br
Gerson Mendes Ortiz	Energisa Mato Grosso do Sul	gerson.ortiz@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	Energisa Mato Grosso	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	Energisa Paraíba	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção em Iluminação Pública

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer procedimentos gerais para a execução da manutenção na iluminação pública (IP) em casos de manutenção corretiva ou reforma nas linhas de distribuição de baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos auxiliares de eletricistas e eletricistas das equipes de operação, construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e que executam serviços de manutenção, construção e operação de redes.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar a localização e a quantidade de árvores a serem podadas pelas equipes.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

5.1- Executar Serviços

A aproximação do eletricista aos componentes de iluminação pública existente na estrutura pode ser feita com a utilização de escada extensível (alcance limitado), cesta aérea ou escada central, a seguir os passos gerais para identificação do defeito ou analise da atividade:

- Verificar se o poste tem fissuras, ferragens expostas e, principalmente, se a base está bem engastada e em perfeitas condições;
- Verificar as condições dos braços, lâmpadas, reatores e conexões;
- Verificar as condições do isolamento dos condutores/enfiação da rede no local, bem como dos ramais de serviço;
- Verificar se as fixações do braço e do reator estão firmes;

- Caso, seja identificado algum defeito de IP, devido algum sinistro na rede, a equipe de manutenção da prefeitura municipal deve ser acionada, para restabelecer o ponto de iluminação publica.
- No caso de reforma de LDBT, apenas refazer as conexões para a nova rede será suficiente. No caso de substituição de poste deve ser retirada e reinstalada todos os dispositivos (braço, reator, etc.) na nova estrutura e executado os testes de funcionamento.

5.2- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Botina de segurança para eletricista (Par)	02
Calço para caminhão	01
Capacete, classe B aba total com jugular	02
Vestimenta retardante a chama	02
Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca	06
Conjunto de içamento para linha viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável.	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Farol portátil	01
Luva de borracha isolada, adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura (par)	01
Luva de vaqueta(par)	02
Óculos de segurança, lentes clara ou escura.	01
Protetor solar	01
Balde de lona para içar ferramentas.	02
Viatura c/cesta aérea ou escada central	01
Escada extensível	01
Lanterna	01
Alicate universal	01
Chave de fenda isolada	01
Chave inglesa isolada	01
Alicate volt-amperímetro	01
Luz âmbar	01
Rádio comunicação	01
Cobertura Isolante para Rede de BT	03
Corda de serviço	01
Teste Néon ou Mini detector de tensão por aproximação	01
Vara de Manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	27/12/2018
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		