APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0007

Emitir e Encerrar Autorização de Execução de Serviço em LDMT para o Centro de Operação - COI

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 9 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 8
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 9
10- APROVAÇÃO 9

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lucas dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	31/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	20/07/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção De Redes De MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Emitir e Encerrar Autorização de Execução de Serviço em Ldmt Para o Centro de Operação - Coi

1- OBJETIVO

Esta instrução técnica tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT/LDBT ao Centro de Operação Integrado (COI).

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento dos profissionais do Grupo Energisa e prestadores de serviços, envolvidos com atividades de operação, construção e manutenção em instalações que estejam sob a responsabilidade operacional dos Centros de Operação Integrado (COI).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;
- Norma interna.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

a) Solicitar autorização de execução de serviço em LDMT/LDBT:
   - Contatar o COI, via sistema de comunicação e informar o número da OS, solicitando confirmação de recebimento;
   - Informar o número do veículo e confirmar o nome do responsável pela atividade;
   - Confirmar o número e/ou monde da LDMT/LDBT e ponto de referência, o circuito a ser liberado, para os casos de trabalho desenergizado, e o trecho onde será executado o trabalho;
   - Informar qual o serviço a ser executado e o respectivo período previsto;
   - Aguardar a liberação do COI;

NOTA:

1. Quando for necessário e houver equipamento remoto, é necessário bloqueio manual do mesmo.

b) Receber e confirmar a liberação pelo COI.
   - Receber a liberação pelo COI, via sistema de comunicação, como responsável pela execução do trabalho;
   - Anotar o número da Ordem de Serviço e o horário da entrega e confirmação de recebimento;
   - Confirmar as informações sobre o número da OS e o horário, repetindo ao COI;

c) Concluir a comunicação com o COI;

d) Autorizar a equipe a executar as Tarefas Preliminares e execução do serviço proposto;

NOTA:

1. Atentar, sempre, para horário do término completo dos serviços e tarefas preventivas programadas para aquela OS.

e) Ao encerrar os serviços propostos, comunicar ao COI, via sistema de comunicação, a saída da equipe nos trechos de LDMT/LDBT;
   - Aguardar a confirmação, pelo COI, do horário de finalização da Ordem de Serviço;
   - Anotar o horário e confirmar a informação com o operador do COI.

f) Desfazer as tarefas preliminares:

NOTAS:

1. Qualquer intervenção na linha deve ser informada com antecedência ao COI.

2. Quaisquer anomalias, na linha deve ser informada, imediatamente, ao COI.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 9 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Veículo com sistema de comunicação (radio veicular ou portátil), e/ou aparelho celular	Necessidade

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	N/A
01/08/2018	Vigente	20/07/2021	18/06/2027	Alteração nos itens 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	13/08/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP-EPB/EBO		

Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		