APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0428

Realizar Leitura de Medidores e Entrega de Faturas de Energia Elétrica

ENERGISA/GTCD-IT/Nº059/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Criar Leitura de Medidores 7
5.2- Entregar Faturas 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 9 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LIS	Leitura e Impressão Simultânea
PP	Poder Publico
CSS	Comitê Central de Segurança e Saúde Ocupacional
Print Center	Centro de impressão
ICC	Instruções Comerciais Corporativa
NR	Norma Regulamentadora
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
REC	Refaturamento/Exclusão de Contas
GRUPO A	clientes atendidos em Alta tensão
GRUPO B	clientes atendidos em Baixa tensão
GRUPO I	clientes atendidos em Baixa tensão com plano de irrigação
GRUPO R	clientes atendidos em Baixa tensão com transformador particular
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Leitura de Medidores e Entrega de Faturas de Energia Elétrica

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes de leitura de medidores e entrega de faturas de energia elétrica, informações e instruções quanto à sistemática de execução de leitura, faturamento e impressão simultânea nas unidades consumidoras, bem como orientações quanto ao aspecto de segurança e estabelecer os requisitos gerais para as atividades de entrega de faturas de energia elétrica nas unidades consumidoras das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas, auxiliares comerciais, leituristas, leituristas 1 e auxiliares técnicos das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam leituras de medidores e serviços de entrega de faturas de energia elétrica nas unidades consumidoras.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 01 minuto;
- min. / unidade.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Resolução nº 1000 da ANEEL;

- PRODIST – Módulo 5 – Sistemas de Medição dos Procedimentos de Distribuição.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Procedimentos preparatório

Antes de sair para executar qualquer serviço, o colaborador deverá verificar a atividade programada na escala, os dados de seu roteiro, como será seu deslocamento a campo e em seguida, deve-se testar o equipamento de leitura, checando o carregamento do roteiro (com o correto número de clientes), bem como a condição de carga de bateria dos equipamentos de leitura e impressora (este último, quando aplicável);

Após a verificação dos equipamentos de leituras e impressoras, verificar os dados do roteiro carregado, a quantidade de UCs faturáveis e obter a quantidade necessária de insumos do LIS (bobinas e envelopes) para a execução da atividade.

Caso seja constatada falha no equipamento deverá ser providenciada sua recuperação/substituição, ou em último caso ser feita a leitura utilizando o mapa de leitura impresso pelo sistema de leituras (PDI).

A área de Informática deverá ser imediatamente informada sobre a detecção de algum ponto de não conformidade no equipamento, através de abertura de OSI – Ordem de Serviço de Informática.

5.1- Criar Leitura de Medidores

É apresentada a seguir a sequência de execução das leituras, fundamentadas na segmentação desta atividade, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

- Imprimir cartas de alteração cadastral e contrato de adesão
- Realizar o despacho de roteiros no SILCO após a geração do Mapa de Leitura;
- Imprimir relatório de clientes sem leitura há 02 ciclos no SILCO;
- Realizar despacho dos roteiros para PDA no SILCO;
- Realizar o sincronismo para carregamento dos roteiros;
- Retirar os insumos do LIS de acordo com a quantidade de UCs no roteiro e tipo de atividade a ser executada;

- Conferir nível de carga de bateria dos equipamentos de leituras e impressoras;
- Equipar-se com todos os EPIs;
- Realizar deslocamento a campo;
- Coletar leituras e entregar as faturas de energia elétrica de acordo com procedimento operacional padrão de entrega as faturas;

NOTA:

1. Faturas: Documento comercial que apresenta a quantia monetária total que deve ser paga pelo consumidor à distribuidora, em função do fornecimento de energia elétrica, da conexão e uso do sistema ou da prestação de serviços, devendo especificar claramente os serviços fornecidos, a respectiva quantidade, tarifa e período de faturamento.

- Realizar deslocamento de volta à base;
- Realizar sincronismo para descarregar equipamento de leitura;
- Realizar verificação da leitura incorporada no SILCO.

NOTA:

2. Quando o disjuntor for instalado antes do medidor (Grupo B), e estiver desarmado (alavanca em OFF ou DESL), o colaborador não está autorizado a acioná-lo para realizar a leitura, visto que o desligamento tenha sido executado pelo consumidor para manutenção interna.

5.2- Entregar Faturas

O processo de entrega de faturas está dividido em três modalidades:

a) Entrega do grupo B, que são faturas impressas em campo após a coleta da leitura na unidade consumidora, definida como plataforma LIS.

Para a modalidade GRUPO B

- Coletar leitura, imprimir a fatura e envelopar conforme procedimento operacional padrão;
- Entregar a fatura;
- Para serviço realizado de moto deverá seguir o PRO 003 - Utilização de Motocicletas para Realização de Serviços.

b) Entregas dos grupos R, I, poder público e demais situações (fatura por e-mail, fatura com domicílio de entrega, faturamento com problema em campo, fatura com agrupamento) que não sejam faturados em campo na plataforma LIS, devendo o seu faturamento ser realizado no modo convencional. Para tal, as faturas são impressas no *print center* e posteriormente enviadas para as bases operacionais do grupo Energisa para serem entregues conforme procedimento operacional padrão.

Para a modalidade GRUPO R, I, PP e demais situações

- Coletar leitura conforme procedimento operacional padrão;
- A fatura é impressa no print center e enviada para as bases operacionais do Grupo Energisa;
- Entregar a fatura;
- Para serviço realizado de moto deverá seguir o PRO 003 - Utilização de Motocicletas para Realização de Serviços.

c) Entrega do grupo A, as faturas são impressas nas bases operacionais em sistema específico e entregues conforme procedimento operacional padrão.

Para a modalidade GRUPO A

- Coletar leitura conforme procedimento operacional padrão;
- A fatura é impressa nas agências do grupo Energisa conforme procedimento operacional padrão;
- Entregar a fatura.
- Para serviço realizado de moto deverá seguir o PRO 003 - Utilização de Motocicletas para Realização de Serviços.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 9 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Veículo	01
Smartphone	01
Impressora	01
Bobina	01
Envelope	01
Fatura	01
Protocolo	01
Mochila	01

NOME	QUANTIDADE
Pochete (quando necessário)	01
Calçado de segurança	01
Bloqueador Solar	01
Perneira	01
Crachá	01
ADD (quando necessário)	01
Vale transporte (quando necessário)	01
Fardamento	01
Óculos cinza	01
Capacete	01
Chapéu de proteção	01
Capacete motociclista	01
Kit Cotoveleira e joelheira	01
Luva motoqueiro	02
Calçado de Segurança (Tênis, Bota, Botina)	01
Camisa para Aux. Comercial/Leiturista com proteção para os braços e faixas refletivas	01

TABELA II – Relação de Itens de Verificação – Auxiliar Comercial

energisa	ITENS DE VERIFICAÇÃO – AUXILIAR COMERCIAL	IVAC

NOME:	MAT.	Placa da Moto	Tombamento

DOC. DO VEÚCULO	SIM: / NÃO:	CNH	SIM: / NÃO:	CREDENCIAL	SIM: / NÃO:	BSV PREENCHIDO	SIM: / NÃO:	ADESIVOS DA MOTO	SIM: / NÃO:	TROCA DE ÓLEO EM DIA	SIM: / NÃO:	CARTÃO DO PLANO DE SAÚDE	SIM: / NÃO

ITEM	VISTORIA LEITURISTA			
	BOM	REGULAR	SUBSTITUIR	TAMANHO
CAPACETE				
VISEIRA				
ALÇA JUGULAR				
ÓCULOS PROTEÇÃO				
COLETE REFLETIVO				
MANGUITO				
LUVA				
PERNEIRA				
TESTE NEON				
FARDAMENTO				
CALÇA				
CAMISA				
BOTINA				
BOTA BORRACHA				
CAPA DE CHUVA				
BOLSA COSTAS				
CRACHÁ				
PROTETOR SOLAR				
CHAPEU PROTEÇÃO				

ITEM	VISTORIA LEITURISTA			
	BOM	REGULAR	SUBSTITUIR	OBSERVAÇÃO
VARETA CORTA PIPA				
LUZ PAINEL				
LUZ FREIO				
FREIO TRASEIRO				
FREIO DIANTEIRO				
PNEUS				
JOGO TRAÇÃO				
RETROVISORES				
BUZINA				
SINALEIRAS				
FAROL				
NÍVEL ÓLEO				
BAÚ				

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Data da Verificação: __/__/_____

TABELA III – Relação de Itens de Verificação – Leiturista (EPIs)

	NOME	MATRICULA	TOMBAMENTO
ITEM		VISTORIA LEITURISTA	
		SIM	NÃO
CAPACETE	CAPACETE (ESTADO)		
	VISEIRA		
	ALÇA JUGULAR		
USO DE MOTO	PERNEIRA		
	COLETE REFLETIVO		
	LUVA		
FERRAMENTAL	ÓCULOS PROTEÇÃO		
	DETECTOR TENSÃO		
	BOLSA COSTAS		
	PROTETOR SOLAR		
FARDAMENTO	CHAPEU PROTEÇÃO		
	CALÇA		
	CRACHÁ		
	CAMISA MANGA LONGA		
	CAPA DE CHUVA		
	BOTA BORRACHA		
	PROTETOR SOLAR		
	BOTINA/TÊNIS		
OBSERVAÇÃO:			

TABELA IV – Relação de Itens de Verificação – Leiturista (Moto)

	NOME	MATRICULA	TOMBAMENTO
ITEM		VISTORIA LEITURISTA	
		SIM	NÃO
ITENS DE MOTO	VARETA CORTA PIPA		
	LUZ PAINEL		
	LUZ FREIO		
	FREIO TRASEIRO		
	FREIO DIANTEIRO		
	PNEUS		
	JOGO TRAÇÃO		
	RETROVISORES		
	BUZINA		
	SINALEIRAS		
	FAROL		
	NÍVEL ÓLEO		
	BAÚ		
	ADESIVO MOTO		
	CARTÃO ABASTECIMENTO		
	BSV PREENCHIDO		
	CREDENCIAL		
	DUT		
OBSERVAÇÃO:			

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Obsoleto	-	08/02/2022	-
08/02/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas e Item 3.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	01/03/2022
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB/EBO	PDF	
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT	PDF	
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE	PDF	
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS	PDF PDF PDF	