Instrução Técnica

Instalar de Espaçadores em LDBT Energizada com Vara de Manobra

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº063/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 2, 3, 7, 9, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Carlos Eduardo Mariano	ESS	carlos.mariano@energisa.com.br
Bruno Gonçalves de Queiroz	ETO	bruno.queiroz@energisa.com.br
Paulo Rollemberg Garcez Vieira	ESE	prollemberg@energisa.com.br
Evandro Pereira Macedo	ESE	evandro.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	21/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar de Espaçadores em LDBT Energizada com Vara de Manobra

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de espaçadores de LDBT energizada com vara de manobra.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento dos profissionais do Grupo Energisa e prestadores de serviços, envolvidos com atividades de operação, construção e manutenção em instalações que estejam sob a responsabilidade operacional dos Centros de Operação Integrado (COI).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10
- Norma interna

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

a) Executar as atividades preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

b) Instalar o cabeçote CR1 em uma das varas de manobra

c) Instar o cabeçote universal na outra vara de manobra, com o cabeçote posicionado para baixo

d) Encaixar o cabeçote CR1 nas ranhuras do espaçador

e) Elevar o espaçador para fixação na rede de baixa tensão com a vara de manobra

f) Posicionar-se preferencialmente na calçada.

g) Posicionar o espaçador na rede de modo que as fases fiquem alinhadas com cada garra

h) Apoiar o cabeçote universal no cabo da fase desejada

i) Iniciar com a outra vara de manobra a fixação do cabo na garra

j) Realizar esforço vertical de cima para baixo no cabo até que o mesmo fixe na garra da fase

k) Repetir para cada uma das fases

Desacoplar a vara de manobra com o cabeçote CR1 da posição inicial

NOTAS:

1. Devem ser instados espaçadores intercalados em vãos de 10 metros. Em vãos médios de 30 metros devem ser instalados dois espaçadores;
2. Para situações atípicas, a instalação pode e deve ser ajustada, por exemplo: rede de baixa tensão próxima de uma árvore de grande porte que não pode ser podada constantemente ou protegida, pode-se instalar os espaçadores em distâncias menores.
3. Todo cruzamento aéreo de baixa tensão deve ter pelo menos um espaçador instalado. Utilização da linha de vida/resgate instalada na própria escada é permitida desde que obrigatoriamente a parte superior da escada seja amarrada ao poste antes da escalada.

5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 2, 3, 7, 9, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Bloqueador solar	01
Botina de segurança para eletricista	01 par
Cabeçote CR1	01
Cabeçote Universal	01
Capacete para eletricista com jugular	01
Cones de Sinalização	06
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa	01 par
Luva de cobertura	01 par
Luva de vaqueta	01 par
Óculos de proteção	01
Vara de Manobra	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	03/12/2018
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB	PDF	
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		