INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0846

Retirar Defensa Instaladas em Estrutura De LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº023/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Executar Tarefas Preliminares 7

5.2- Considerar Aspectos 7

5.2.1- Vantagens 7

5.2.2- Desvantagens 7

5.3- Retirar Defensas 8

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 6, 9, 10, 12, 20 e 21 10

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10

7- INDICADORES 11

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11

9- VIGÊNCIA 11

10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
NBR	Norma Brasileira
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Defensa Instaladas Em Estrutura De LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas com objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de retirada de defensa instaladas em estruturas de LDMT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: necessário;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar e NR 12;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NBR 14885/2004;
- IT_Nº029-2019;
- IT_Nº076-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/N007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de execução de serviço ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Executar Operação das Alavancas do Guindauto;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

5.2.1- Vantagens

Embora o principal objetivo da instalação de defensas, no entrono do poste, seja a redução de impacto, a qual também podemos considerar como a principal vantagem. No entanto, podemos citar outras vantagens que igualmente contribuem para a melhoria da manutenção preventiva:

- Evita a falta de fornecimento para o cliente, proporcionando maior continuidade;
- Preserva a vida do motorista e diminui os danos do veículo;
- Baixo custo em relação a reposição de um poste abalroado;
- Melhoria dos indicadores de DEC e FEC dentre outras.

Como visto até o momento, a utilização de defensas em certas áreas do traçado das linhas e redes de distribuição trazem inúmeras vantagens, tanto para a concessionária como para o cliente.

5.2.2- Desvantagens

Existente várias desvantagens na instalação das defensas, dentre elas podemos citar:

- Requer atenção e monitoramento dos pontos críticos;
- Reposição unitária, exigindo recursos de inspeção permanente;

- Poluição visual nos logradouros da cidade, principalmente em vias estreitas, nos quais ficam mais evidenciadas, causando um impacto agressivo à paisagem;
- Motivo de muitas queixas por parte da população aos órgãos ambientais das Prefeituras Municipais;
- Conflitos com os pedestres devido ao acesso dos passeios das calçadas;
- Necessidade de contrato específico para a realização do serviço de instalação e manutenção das defensas.

5.3- Retirar Defensas

A retirada da defensa, utilizada para proteção de postes, pode ser dada por qualquer um dos motivos apresentados na descrição das desvantagens, como também por necessidade de serviço ou até mesmo por decisão judicial.

2. Realizar as tarefas preliminares;
3. Isolar o local de trabalho providenciando um corredor para circulação de pedestres, se for o caso;
4. Posicionar o veículo Guindauto de forma a permitir a retirada da defensa;
5. Quebrar o concreto que fixa a defensa na calçada;

NOTAS:

1. O processo de escavação deve ser executado de maneira criteriosa, de modo que não venha a causar acidentes, danos a defensa e/ou prejudicar a passagem de pedestres;
2. O início da escavação para soltura da defensa, deve ser dada pela quebra do concreto que a fixa na defensa na calçada;
3. Escavar o necessário para que a defensa fique totalmente livre do terreno e pronta para ser içada pelo Guindauto.

6. Escavar todo o terreno em volta da defensa para liberá-la totalmente;
7. Concentrar todo o material retirado através da escavação em um único ponto, para não prejudicar a movimentação dos envolvidos e a execução do trabalho;
8. Aplicar os estropos de sustentação da defensa para retirá-la;
9. Elevar com cautela, de forma controlada a lança do Guindauto evitando movimentos bruscos ou colisão com o poste, muros ou qualquer outro obstáculo;
10. Direcionar e acomodar adequadamente a defensa na carroceria do veículo Guindauto para transporte;

11. Realizar o preenchimento do buraco com o mesmo material dele retirado;
12. Socar o material para que o terreno volta a ficar firme;
13. Reparar a calçada, conforme IT_Nº076-2018 RECUPERAR CALÇADA / PASSEIO;
14. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
15. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
16. Desfazer tarefas preliminares;
17. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 6, 9, 10, 12, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01

Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Cavadeira	02
Alanva	02
Marreta	01
Pá de bico com cabo	02
Pá quadrada com cabo	02
Enxada com cabo	02
Socador ou Compactador de solo	01
Régua de pedreiro em alumínio	01
Nível de bolha tamanho grande	01
Colher de pedreiro	01
Balde metálico para construção civil	01
Caixa masseira	01
Estropo de nylon	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		