Instrução Técnica

Realizar Conservação de Plataforma Isolada nos Serviços em LDMT e LDBT

ENERGISA/GTD-IT/Nº366/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Conservar Plataforma Isolada 8
5.3- Identificar Os Riscos: 1 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Conservação de Plataforma Isolada nos Serviços em LDMT e LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de plataforma isolada nos serviços em LDMT E LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   ⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Considerar Aspectos

A plataforma isolada é empregada quando existe obstáculos que impedem a chegado do veículo cesto aéreo ou carro com escada com plataforma giratória ao local de trabalho, seja em LDBT ou em LDMT.

Plataformas danificadas, necessitando de reparos não devem ser utilizadas, se não puderem ser reparadas devem ser destruídas. Além disso, deve-se manter as plataformas limpas, livres do contato com graxas ou óleos lubrificantes minerais, verificar todas as partes da plataforma antes de cada trabalho para saber se está em perfeita condição de uso.

A Plataforma Isolada pode ser utilizada em instalações energizadas até 34,5 kV pelos métodos à distância e ao contato.

Prancha construída em fibra de vidro como característica a alta resistência há intempérie e piso antiderrapante na sua superfície, evitando o escorregamento acidental do eletricista. O tripé serve como ponto de fixação do dispositivo anti-queda do cinto de segurança.

Figura 1: Plataforma isolada para LDMT

5.2- Conservar Plataforma Isolada

Uma série de procedimentos devem ser adotados para garantir a conservação da plataforma isolada, veja a seguir os mais adequados:

Armazenamento

A plataforma deve ser mantida em local abrigado, seco, com boa ventilação e que permita fácil acesso. Se possível, manter a mesma na embalagem original até a primeira utilização;

Quando fora de uso manter em estante, na posição horizontal apoiada na prateleira, devidamente nivelada;

Evitar a permanência sobre veículos;

Não guardar a plataforma em local onde são armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis;

Não armazenar a plataforma que apresente algum defeito. Identifica-la como defeituosa e encaminhá-la, se possível, para os devidos reparos.

Transporte

- **Pelo usuário**

A plataforma deve ser transportada, preferencialmente tipo badiola, por dois profissionais, que devem prestar o máximo de atenção para que não ocorram pancadas ou choques com outras estruturas.

NOTA:

1. Atenção especial deve ser dada ao manuseio com a plataforma isolada, a fim de evitar danos que comprometam sua utilização nos serviços de rede.

Figura 2: Imagens da utilização da plataforma isolada LDMT

- **Em veículos**

No transporte em veículos, envolver a plataforma isolada em uma lona e apoiá-la no assoalho da carroceria do veículo, ou quando possível na parte interna, na cabine;

Para veículos cuja dimensão seja maior que os veículos normais, a plataforma isolada poderá ser acomodada em suas gavetas devidamente protegida;

A plataforma deverá ser acomodada de modo a não proporcionar risco de acidente ou danos;

Limpeza/Lubrificação

A limpeza deve ser feita logo após ao término do serviço, a fim de retirar resíduos do solo que porventura foram transferidos pelos calçados dos eletricistas.

Evitar que elementos como graxa, óleo, compostos ou outros resíduos permaneçam impregnados nas partes da plataforma isolada;

Após a limpeza, passar um trapo impregnado com álcool isopropilico sobre toda superfície da plataforma isolada e lubrificar levemente os elementos de articilação, ou seja, sem excessos.

3. Concluir a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
4. Desfazer a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.3- Identificar os Riscos: 1 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Trapo ou estopa	adequada
Lubrificante ou desingripante	1

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Tecido, trapo ou estopa	adequada
Álcool Isopropopílico	adequada
Lona ou encerado	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	30/09/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		