APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº0018

Instalar e Retirar de Conjuntos de Içamento

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 6
5.1- Execução da Tarefa 7
5.2- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/11/2018	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	NEGÓCIO
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conunto de Içamento

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução doprocedimento de Instalação de conjunto de içamento.

2- APLICAÇÃO

O conjunto de içamento é necessário para todas as tarefas realizadas na LDMT/LDBT facilitando a movimentação de ferramentas e materiais para o ponto de execução da tarefa pelo eletricista e colaborador que está no solo.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- Normas interna.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

O conjunto de içamento é composto pela:

- Carretilha de alumínio para corda até Ø 5/8”, com gancho de aço forjado e trava de segurança, com capacidade de trabalho de 567 daN;

- Gancho para corda em aço inox, possue dois furos para fixação da corda, com capacidade de trabalho de 227 daN;

- corda de multifilamentos de polipropileno, torcida em três pernas, até 5/8”.

5.1- Executar Tarefa

a) Executar as tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada

b) Instalar o conjunto de içamento.

- Com o conjunto previamente montado;
- Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo;

- Posicionar-se com a carretilha do conjunto de içamento já com a corda instalada presa ao cinto de segurança;
- Fixar conjunto de içamento na escada ou outro ponto de fácil acesso;
- Instalar em parte da estrutura após prévia inspeção;

NOTA:

1. Em caso de poste limpo ou sem estrutura, instalar estropo.

- Instalar carretilha no estropo.

c) Retirar o Conjunto de Içamento.

- Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo;
- Retirar a corda da carretilha;
- Fixar corda temporariamente em local de fácil acesso (escada ou outro ponto seguro);
- Retirar a carretilha do estropo;
- Retirar estropo instalado no poste ou em outro ponto da estrutura;
- Descer a carretilha e o estropo pela corda do conjunto de içamento;
- Prender a corda do conjunto de içamento ao cinto de segurança;
- Descer escada com corda presa ao cinto, observando para que a corda não atrapalhe o deslocamento das pernas evitando queda;

d) Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Farol portátil	01
Capacete	01
Balaclava	01
Óculos de proteção lente escura	01
Óculos de proteção lente incolor	01
Fardamento retardante a chamas	01
Conjunto Impermeável	01
Bloqueador ou filtro solar	01
Botina de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Lona	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	01/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/11/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP - ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		