InstruçãoTécnica

Posicionar e Retirar Veículos do Local da Tarefa

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 6
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 10, 11, 12 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção De Redes De MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Posicionar E Retirar Veículos Do Local Da Tarefa

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de posicionar e retirar veículos do local da tarefa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

a) Devem ser executados as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

b) Analisar e avaliar o local de trabalho na proximidade da LDMT/LDBT;
   - Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis;
   - Observar as condições do terreno;

- Observar o fluxo de veículos e pessoas;
- Atentar para os pontos energizados quanto à distância de segurança dos veículos;

NOTAS:

1. Conforme Manual de Segurança na Condução de Veículo e Regras de Ouro do grupo Energisa. Toda manobra com veículos deve ser auxiliada por outro membro da equipe em terra, em função dos riscos envolvidos.
2. Observar sempre o tráfego, e tomar os cuidados ao se movimentar na via pública; certificar-se da inexistência de insetos/animais agressivos. Caso necessário providenciar a remoção dos mesmos.

c) Posicionar o veículo para execução da tarefa.

- Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro e manual de segurança na condução de veículos e Regra de Ouro;

NOTA:

1. Pode existir situações que não é possível seguir Código de Transito. Nesses casos o líder, em conjunto com sua equipe, deve decidir como proceder para executar a atividade.

d) Efetuar contato sonoro e visual com o colega de equipe, definido para auxiliar na execução das manobras do veículo;

e) Posicionar o veículo próximo ao local de trabalho;

f) Ligar o pisca alerta;

NOTA:

1. No caso de Guindauto, posicioná-lo adequadamente para a execução da tarefa, de forma a se obter a melhor posição para movimentação do braço hidráulico. O operador do Guindauto deve ser habilitado por curso específico.

g) Usar freio de estacionamento;

h) Calçar o veículo (roda traseira sempre);

NOTAS:

1. No caso de haver deslocamento indicando existência de aclive ou declive, deverão ser calçadas as duas rodas do veículo do lado mais baixo. Caso o veículo esteja no plano (sem inclinação) colocar os calços dos dois lados (frente e traseira do veículo).

2. No caso de Guindauto, sempre calçar as sapatas de apoio.

i) Sinalizar bem a área onde está o veículo e usar os faróis acesos;

NOTA:

1. Em casos de veículos que possuem setas sinalizadoras, as mesmas deverão ser acionadas.

j) Autorizar a equipe a executar as Tarefas Preliminares e execução do serviço proposto;

k) Ao encerrar os serviços propostos, retirada do veículo do local de trabalho.

- Remover sinalizações;
- Retirar os calços do veículo;
- Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis;
- Efetuar contato visual e sonoro com membro da equipe escolhido para auxiliar as movimentações e orientar a retirada do veículo do local de trabalho;
- Executar as movimentações do veículo, seguindo orientações do auxiliar;
- Retirar o veículo do local de trabalho.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 10, 11, 12 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento de Proteção Individual – EPI	Necessidade
Calço para Veículos Pesados	Necessidade

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	N/A	01/08/2021	N/A

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/11/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP - ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		